

METRAPHASE 1

Drehfeldrichtungsanzeiger

3-348-992-01
8/4.20

- **Anzeige der Drehfeldrichtung**
durch 6 optisch rotierende LEDs mit Farbumschaltung
(Rechtsdrehfeld: grün, Linksdrehfeld: rot)
- **Anzeige der Netznominalspannung**
durch 3 LEDs
- **Anzeige der Netznominalfrequenz**
durch 6 LEDs
- **Phasensuche**
durch 3 LEDs für L1, L2 und L3
- **Signalisierung von Fehlern:**
 - Unsymmetrien
 - fehlende Phasen

Nützliches Zubehör

- Gummischutzhülle für rauen Betrieb



Anwendung

Nach Anschluss des Prüfgeräts METRAPHASE 1 an die Phasen der jeweiligen Installation mithilfe der mitgelieferten berührungsschutzten Anschlusskabel werden gleichzeitig die Drehfeldrichtung, die Netzfrequenz und die Phasenspannung überprüft und angezeigt. Das Prüfgerät eignet sich für Erstprüfungen und für Prüfungen nach Reparaturen und Erweiterungen.

Merkmale

Bequemes Prüfen mit nur 2 Messleitungen (2-Pol-Messung)

Neben der üblichen Prüfung der Drehfeldrichtung mit 3 Messleitungen kann diese allein mit 2 Leitungen durchgeführt werden. Bei bestehender Verbindung mit L1 können die Phasen L2 und L3 zeitlich nacheinander abgetastet werden. Eine intelligente Software signalisiert diese Betriebsart, sodass Fehlmessungen ausgeschlossen sind.

Automatisches Einschalten

Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn eine Mindestspannung von 100 V an 2 Messbuchsen anliegt.

Stromsparschaltung

Ihr Gerät schaltet sich, nachdem keine Spannung mehr anliegt, automatisch ab. Hierdurch werden die Batterien geschont.

Angewendete Vorschriften und Normen

DIN EN 61010-1/ VDE 0411-1	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
DIN EN 61557-7/ VDE 0413 Teil 7	Drehfeldrichtungsanzeiger
DIN EN 60529/ VDE 0470 Teil 1	Prüfgeräte und Prüfverfahren Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
DIN EN 61326-1/ VDE 0843-20-1	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Technische Kennwerte

Drehfeldrichtung	Phasenfolge	Anzeige Phasen-LEDs	Anzeige Rotations-LEDs
rechts	L1 - L2 - L3	L1 L2 L3 leuchten	grüne LED rotiert im Uhrzeigersinn
links	L3 - L2 - L1	L1 L2 L3 leuchten	rote LED rotiert gegen Uhrzeigersinn
asymmetrisches Drehfeld	Lx - N/PE - Lx	Anschluss mit N/PE leuchtet nicht	grüne oder rote LED rotiert im oder gegen Uhrzeigersinn je nach Anschluss
eine Phase fehlt	Lx - X - Lx	fehlende Phase leuchtet nicht, die anderen 2 leuchten	—

METRAPHASE 1

Drehfeldrichtungsanzeiger

Netzennspannung 3 Phasen ~, jeweils signalisiert durch Anzeige-LED

120/208 V, 230/400 V, 400/690 V

Gesamtnetzspannungsbereich: 100 ... 690 V

Netzfrequenzen, jeweils signalisiert durch Anzeige-LED

50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz

Gesamtfrequenzbereich: 15 ... 410 Hz

Eingangsimpedanzen

L1-L2 und L1-L3 ca. 500 k Ω

L2-L3 ca. 1 M Ω

Referenzbedingungen

Umgebungs-temperatur	+23 °C \pm 2 K
Relative Feuchte	40 ... 60%
Batteriespannung	4,5 V \pm 0,25 V
Netzspannung	230/400 V \pm 0,5%
Netzfrequenz	50 Hz \pm 0,1 Hz
Kurvenform der Netzspannung	Sinus, Abweichung zwischen Effektiv- und Gleichrichtwert < 1%

Umgebungsbedingungen

Lagertemperaturen	-25 °C ... +75 °C
Arbeitstemperaturen	-10 °C ... +50 °C
relative Luftfeuchtigkeit	max. 75%, Betauung ist auszuschließen
Höhe über NN	bis zu 2000 m

Stromversorgung

Batterie	4 Mignon IEC LR6 Alkali-Mangan (4 x AA)
Batteriespannung	4 V ... 6 V
Betriebsdauer	ca. 100 Std.

Elektrische Sicherheit

Schutzklasse	II nach DIN EN 61010-1
Messkategorie	IV
Arbeitsspannung	600 V
Verschmutzungsgrad	2
Prüfspannung	5,55 kV

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung DIN EN 61326-1 Klasse B

Störfestigkeit DIN EN 61326-1

Mechanischer Aufbau

Schutzart IP40 nach DIN VDE 0470 Teil 1/
DIN EN 60529 Tabellenauszug zur
Bedeutung des IP-Codes

IP XY (1. Ziffer X)	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern	IP XY (2. Ziffer Y)	Schutz gegen Eindringen von Wasser
4	$\geq 1,0$ mm \varnothing	0	nicht geschützt

Abmessungen 84 mm x 195 mm x 35 mm

Gewicht ca. 0,3 kg mit Batterien

Lieferumfang

- 1 Drehfeldrichtungsanzeiger
- 3 ansteckbare Messleitungen mit berührungsgeschützten Steckern 600 V CAT IV 10 A
- 3 Messspitzen zum Aufstecken auf berührungsgeschützte Stecker 1000 V CAT IV 1 A / 1000 V CAT II 32 A
- 1 Krokodilklemme zum Aufstecken auf berührungsgeschützte Stecker 600 V CAT IV 19 A
- 4 Batterien
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Transportkoffer



Bestellangaben

Beschreibung	Typ	Artikelnummer
Drehfeldrichtungsanzeiger im Tragkoffer HC20	METRAPHASE 1	M620A
Zubehör		
VARIO-STECKER-Set 3.5 ... 12 mm	Z500A	Z500A
Gummischutzhülle mit Aufstellbügel und Tragriemen	GH18	GTZ3212000R0001

Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie im Katalog Mess- und Prüftechnik

© GMC-I Messtechnik GmbH

Erstellt in Deutschland • Änderungen / Irrtümer vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet

Alle Handelsmarken, eingetragenen Handelsmarken, Logos, Produktbezeichnungen und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. All trademarks, registered trademarks, logos, product names, and company names are property of their respective owners.

 **GOSSEN METRAWATT**

GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg • Germany

Telefon +49 911 8602-111
Telefax +49 911 8602-777
E-Mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com