

Master Funkempfänger IP67

80560




Mit dem Funkempfänger 80560 können 1-4 farbige 12 V oder 24 V LED-Strips gesteuert werden. Zur Steuerung des Funkempfängers ist ein Funkhandsender (80479, 80576, 80577, 80578, 80579) oder Funkwandtaster (80570, 80571, 80574) notwendig. Alle weiteren Programmierinformationen entnehmen Sie der Anleitung des Senders. Der Funkempfänger 80560 verfügt über einen Memoryeffekt.

TECHNISCHE DATEN:


Artikel Nr.	INPUT	OUTPUT
80560	12/24 V DC	4 x 5 A, 4 x 60/120 W

PRODUKTABMESSUNGEN:



VERDRÄHTUNGSSCHEMA:

LED Output + ist die gemeinsame Anode für die LED-Strips (Beispiel für RGBW).



HINWEISE:

- Ob der Empfänger als Master oder Slave eingesetzt wird, hängt von der Positionierung des Jumpers ab.
- Master → geschlossener Stromkreis
- Slave → offener Stromkreis
- Jeder Master-Empfänger kann von maximal 7 Funksendern gesteuert werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

1. Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft.
2. Der LED Controller ist IP67 wassergeschützt. Bitte schützen Sie den Controller vor direkter Sonnenstrahlung.
3. Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät an einem Ort mit guter Belüftung installiert wird, um die richtige Betriebstemperatur zu gewährleisten.
4. Überprüfen Sie, ob die Spannung und der Netzadapter für den Controller geeignet sind und ob die Benennung der Anode und Kathode mit der des Controllers übereinstimmt.
5. Bitte stellen Sie sicher, dass ein angemessener Kabelquerschnitt für die Verbindung zwischen Controller und LED verwendet wird.
6. Schließen Sie die Kabel nie im eingeschalteten Zustand an, prüfen Sie die Korrektheit der Anschlüsse und prüfen Sie auf Kurzschlüsse bevor Sie den Strom einschalten.
7. Führen Sie bitte keine Reparaturen selbst durch. Dies führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:

Hiermit erklärt die rutec Licht GmbH & Co. KG, dass das Funkempfängerset 80560 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.rutec.de

PRÜFZEICHEN UND SYMBOLE:




CE-konform mit den zutreffenden europäischen Richtlinien



RoHS-Prüfzeichen für Produkte, die keine Schwermetalle beinhalten.
(EG Richtlinie 2002/95/EG)



REACH-Prüfzeichen für Produkte, deren chemische Bestandteile bekannt, registriert und zugelassen sind.



Parallelschaltung

ENTSORGUNG:



Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte umweltgerecht. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Behörde.

