

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MT56059

LED Dimmer

MEGATRON LED Dimmer 0-120W-1,09A

EAN-Code: 4020856560523



Eingangsspannung

Nennspannung ..... 220-250 V

Frequenz (Hz) ..... 50 Hz

Nennstrom (A) ..... 1,09 A

| Lichtanlage            |                                                           |              | MEGATRON<br>LED-Dimmer-Modelle und Leistungsbereich |                                           |                               |                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Spannung               | Lampentyp dimmbar                                         | Trafotyp     | MT56050<br>STANDARD<br>0-120W                       | MT56059<br>X-CHANGE<br>0-120W             | MT56051<br>ALLROUND<br>0-180W | MT56052<br>ADVANCED<br>0-300W             |
| 230V                   | LED                                                       | -            | ✓                                                   | ✓                                         | ✓                             | ✓                                         |
|                        | Halogen                                                   | -            | ✓                                                   | ✓                                         | ✓                             | ✓                                         |
|                        | Anzahl dimmbarer 230V LEDs bis zur maximalen Nennleistung |              | 10                                                  | 10                                        | 20                            | 30                                        |
| 12V                    | LED                                                       | elektronisch | ✓                                                   | ✓                                         | ✓✓                            | ✓                                         |
|                        | Halogen                                                   |              | ✗                                                   | ✗                                         | ✓                             | ✗                                         |
| Dimmbare Triac-Treiber |                                                           |              | ✗                                                   | ✗                                         | ✓                             | ✗                                         |
| Technologie            |                                                           |              | Phasenabschnitt<br>(auch Phasenanschnitt)           | Phasenabschnitt<br>(auch Phasenanschnitt) | Phasenanschnitt<br>(Triac)    | Phasenabschnitt<br>(auch Phasenanschnitt) |

Produktabmessungen und Gewicht

Länge ..... 64 mm

Breite ..... 58 mm

Höhe ..... 46 mm

Gewicht ..... 50 g

Hinweise und Empfehlungen

**Empfehlung für die Entsorgung**

<http://www.idv-licht.de>

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweise zum Dimmen von 12V Lampen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wir empfehlen die Verwendung von elektronischen LED-Trafos der neuesten Generation.</li> <li>Beachten Sie die Hinweise des Trafosherstellers. Um die maximale Last zu berechnen, berücksichtigen Sie die VA-Werte der Transformatoren, nicht die Wattzahl der Leuchtmittel.</li> </ul> |
| Nicht geeignet für                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nicht für konventionelle gewickelte Transformatoren (Ringkerntransformatoren).</li> <li>Nicht für Elektromotoren (z.B. Ventilatoren).</li> <li>Nicht für nicht-dimmbare LED-Lampen und Leuchtstofflampen.</li> </ul>                                                                   |
| Schalterserien-Kompatibilität      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geeignet zur Verwendung mit Schalterabdeckungen von Berker, Busch-Jaeger, Gira, Jung, Köpp und weiteren Fabrikaten (ohne Gewähr).</li> </ul>                                                                                                                                           |

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen.  
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 05. September 2024, 12:00

[www.idv-licht.de](http://www.idv-licht.de)

© September 2013  
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh  
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 1 von 1