



33 000 015 - 1

**Eltako****1-Kanal DALI-LED-Dimmer 8 A  
DL-1CH-8A-DC12+****Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!**Temperatur an der Einbaustelle:  
-20°C bis +50°C.  
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.  
Relative Luftfeuchte:  
Jahresmittelwert <75%.**1-Kanal DALI-LED-Dimmer für Leuchten-  
einbau und UP-Dose. 59 x 33 x 15 mm.  
Schutzart IP20. Stand-by-Verlust nur  
0,12 Watt.**

Geeignet zum Ansteuern von Konstantspannungs-LED-Modulen (CV) mit Betriebsspannungen von 12 V bis 48 V.

Sw&amp;Dim oder SwitchDim2:

Betrieb über 1 oder 2 Tastereingänge ermöglicht die Steuerung der Helligkeit ohne DALI, alternativ Korridorfunktion zur direkten Ansteuerung mit einem Bewegungsmelder.

Dimmbereich 0.1%-100%. PWM-Frequenz umschaltbar (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz).

Versorgungsspannung 12 V bis 48 V DC.

Max. Anschlussstrom 8 A.

Hoher Wirkungsgrad. Configuration über PC-Software DALI-Cockpit und DALI-USB Interface.

**Betriebsarten:**

Der Ausgangskanal wird über eine DALI-Adresse (Device Type 6) gesteuert. Die Bedienung kann alternativ auch über einen (Sw&amp;Dim) oder zwei Tastereingänge (SwitchDim2) erfolgen:

SwD1,Sw&Dim:  
Helligkeit.Kurzer Tastendruck: Ein/Aus.  
Langer Tastendruck: Dimmen.

SwD2:

Szenenschalter (kurzer Tastendruck).

Wird der SwD1-Eingang 2 Minuten lang be-

tätigt, wird auf den Modus 'Korridorfunktion' gewechselt. Diese Betriebsart bleibt bis zum Trennen des Geräts von der Versorgungsspannung aktiv (nach PowerUp: Betrieb über SwD1/SwD2).

**Korridorfunktion:**

Modus mit integriertem Treppenhausautomaten (z. B.: für die einfache Ansteuerung mit dem Relaiskontakt von einem oder mehreren Bewegungsmeldern).

Bei Betätigung des Eingangs wird auf den Maxwert eingeschalten. Nach Abfall des Eingangssignals verbleibt die Helligkeit für die Dauer der Haltezeit auf diesem Wert bevor sie auf den Zwischenwert abgesenkt wird. Nach Ablauf der Haltezeit für den Zwischenwert wird zum Grundwert der Helligkeit zurückgekehrt. Beim erneuten Ansprechen des Eingangs startet der Ablauf von vorne.


Mit der DALI-Cockpit Software kann der 1-Kanal LED-Dimmer konfiguriert werden. Es können sowohl die Gruppenzugehörigkeit festgelegt als auch Szenenwerte und DALI-Parameter konfiguriert werden (die angezeigten Parameter entsprechen dem Auslieferungszustand).

**Auslieferungszustand:**

Vor dem erstmaligen Adressieren kann das Gerät über die Gruppenadressen GO gesteuert werden. Diese voreingestellte Gruppenzuordnung wird bei der Adressierung gelöscht, danach kann eine beliebige Gruppenzuweisung im DALI-Cockpit vorgenommen werden. Durch Senden eines DALI-Reset-Befehls werden die im DALI-Standard definierten Werte hergestellt.

**Technische Daten**

Max. Anschlussstrom	8 A
Steckklemmen:	
Max. Leitungsquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>

**Der durchgestrichene Abfallcontainer weist darauf hin, dass Elektronik-Altgeräte nicht zusammen mit dem Haus- oder Geschäftsmüll entsorgt werden dürfen.****Zum späteren Gebrauch aufbewahren!****Eltako GmbH**

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und  
Technische Auskünfte:**

☎ +49 711 943500-02

✉ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

19/2021 Änderungen vorbehalten.