

V1.08.26

CE-Konformität



Wir bestätigen, dass der im Set enthaltene einpolige Spannungsprüfer den Vorschriften, insbesondere den Schutzanforderungen, entspricht, die in der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU sowie in der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU festgelegt sind.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.wir-sind-red.de

Verpackungsregister-Nr. DE3513737456573

www.wir-sind-red.de

WECHSELKLINGEN-SET 13-TEILIG

DEHA-Nr. 7813023
Artikel-Nr. 2820-20-0010



WARNUNG

Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder lebensgefährlichen Stromschlägen führen. Wechselklingen und Spitzen können scharfkantig sein. Verletzungsgefahr! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei der Benutzung geeignete Schutzbrille tragen.



DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG
Weilimdorfer Straße 74/2
70839 Gerlingen, Deutschland

ÜBERZEUGT. EINFACH.



WECHSELKLINGEN-SET 13-TEILIG

Nutzungsinformation



VDE GEPRÜFT BIS 1000V.

SCHNELLWECHSELSYSTEM.

ROBUSTE AUFBEWAHRUNGSBOX.



ÜBERZEUGT. EINFACH.

Wechselklingen-Set

Technische Daten

DEHA-Nr. 7813023

Artikel-Nr. 2820-20-0010

Norm: DIN EN IEC 60900

Bemessungsspannung: 1000 V AC / 1500 V DC

Schnellwechselsystem: mechanisch

Material: Chrom-Vanadium-Stahl/PP/TPE

Einsatztemperatur: -25 °C bis +50 °C



AC 1000 V
IEC 60900


	1,2 × 6,5 × 100 mm
	1,0 × 5,5 × 100 mm
	0,8 × 4,0 × 100 mm
	0,5 × 3,0 × 100 mm
	PH2 × 100 mm
	PH1 × 80 mm
	PZ2 × 100 mm
	PZ1 × 80 mm
	T20 × 100 mm
	T15 × 100 mm
	T10 × 100 mm

Anwendung der Wechselklingen


Einsetzen und Wechseln der Klingen gemäß den nachstehenden Abbildungen:



Entriegelungsknopf



Stecken Sie die benötigte Klinge in Pfeilrichtung bis zum Anschlag in den Handgriff. Die Klinge wird automatisch verriegelt.



Schieben Sie den Verriegelungsknopf seitwärts und ziehen Sie die Klinge in Pfeilrichtung aus dem Handgriff.

⚠ Sicherheitshinweise

Das Wechselklingen-Set ist für Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gemäß DIN EN IEC 60900 geeignet.

Prüfen Sie Handgriff und Wechselklingen vor jeder Benutzung auf Beschädigungen. Werkzeuge mit beschädigter Isolierung dürfen nicht verwendet werden.

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Handgriff und die dafür vorgesehenen Wechselklingen. Stellen Sie sicher, dass die Klinge vollständig eingesetzt und verriegelt ist.

Wechseln Sie die Klinge niemals an unter Spannung stehenden Teilen.

Halten Sie das Werkzeug sauber und trocken. Nicht bei Feuchtigkeit oder Regen verwenden.

Verwenden Sie das Werkzeug nur bestimmungsgemäß. Nicht als Hebel, Meißel oder Schlagwerkzeug verwenden.

Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen ausschließlich von qualifizierten Personen durchgeführt werden.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Einpoliger Spannungsprüfer

Technische Daten

Prüfbereich: 110–250 V AC

Frequenz: 50/60 Hz

Überspannungskategorie: CAT III

Norm: DIN VDE 0680-6



Anwendung des Spannungsprüfers

Setzen Sie die Prüfspitze auf den zu prüfenden Leiter oder Kontaktpunkt. Berühren Sie während der Prüfung den Metallkontakt am Griffende mit einem Finger und halten Sie das Gerät ausschließlich am isolierten Griffbereich fest. Leuchtet die Anzeige auf, liegt eine Phase an. Bleibt die Anzeige aus, liegt entweder keine Phase an oder die Spannung beträgt weniger als 100 V AC.



⚠ Sicherheitshinweise

Der einpolige Spannungsprüfer ist ausschließlich zur Prüfung von Wechselspannungen innerhalb des angegebenen Prüfbereichs bestimmt. Eine Verwendung außerhalb dieses Bereichs ist unzulässig.

Prüfen Sie den Spannungsprüfer vor jeder Benutzung auf Beschädigungen und einwandfreie Funktion. Überprüfen Sie die Funktion des Spannungsprüfers vor und nach jeder Benutzung an einer bekannten spannungsführenden Quelle. Beschädigte oder fehlerhafte Geräte dürfen nicht verwendet werden.

Der Spannungsprüfer ist ausschließlich für den Gebrauch durch qualifizierte oder entsprechend unterwiesene Personen bestimmt.

Die Anzeige kann durch ungünstige Umgebungsbedingungen, wie starke Sonneneinstrahlung, isolierende Standorte oder nicht ordnungsgemäß geerdete Wechselstromnetze, beeinträchtigt werden.

Der Spannungsprüfer dient ausschließlich zur Erkennung eines Phasenleiters. Er ersetzt kein geeignetes Prüfgerät zur Feststellung der Spannungsfreiheit.

Verwenden Sie den Spannungsprüfer nicht bei Feuchtigkeit, Betauung oder Regen. Halten Sie das Gerät stets sauber und trocken.

Die Prüfspitze darf ausschließlich zur Spannungsprüfung verwendet werden und nicht als Schraubendreher oder für andere mechanische Arbeiten.

Das Gehäuse und die Verschlusskappe dürfen nicht geöffnet oder verändert werden. Nach einer Beschädigung oder Öffnung darf der Spannungsprüfer nicht weiter verwendet werden.

Der Spannungsprüfer ist kein Spielzeug. Bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie den Spannungsprüfer ausschließlich mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Lassen Sie das Gerät vor der erneuten Verwendung vollständig trocknen.



DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG
Weilimdorfer Straße 74/2, 70839 Gerlingen, Deutschland
www.wir-sind-red.de / red@deha.de