

RTS08 Wandtaster

Der Wandtaster RTS08 ist für die Aufputz-Montage im Innenbereich trockener Gebäude geeignet.

Der Tastschalter kann auf herkömmlichen Schaltdosen befestigt oder direkt auf eine Wand geklebt bzw. geschraubt werden.

Sein Einsatzgebiet findet der RTS08 in der Regel als Lichtschalter, zum EIN- und AUS-Schalten von ein oder zwei Lampen mit der 2-Tast-Bedienung.




RTS08E5002-01-02K


Technische Daten

| | |
|---------------------|--|
| Codierung | Werkscodierung mit Easywave-Telegramm |
| Frequenz | 868,30 MHz |
| Kanäle | 1, 2 oder 4 |
| Reichweite | typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen |
| Spannungsversorgung | 1x 3V-Batterie, CR2032 |
| Bedienung | Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden) |
| Funktion | abhängig vom Empfänger (siehe Ausführungen) |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Abmessungen | 80 x 80 x 10 mm |
| Gewicht | 47 g (inklusive Batterie) |
| Farbe | weiß ähnlich RAL 9003 |


Ausführungen



RTS08E5001-01-02K
1x AUS



RTS08E5002-01-02K
1x EIN/AUS oder
2x IMPULS



RTS08E5004-01-02K
2x EIN/AUS oder
4x IMPULS

Lieferumfang

- Wandtaster
inklusive Batterie
- Befestigungsset
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

| Produktnummern | Beschreibung | Funktion |
|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| RTS08E5001-01-02K | Wandtaster 1-Kanal, weiß | 1x AUS |
| RTS08E5002-01-02K | Wandtaster 2-Kanal, weiß | 1x EIN/AUS oder 2x IMPULS |
| RTS08E5004-01-02K | Wandtaster 4-Kanal, weiß | 2x EIN/AUS oder 4x IMPULS |