

## RTS14 Wandtaster

Der Wandtaster RTS14 ist für die Aufputz-Montage im Innenbereich trockener Gebäude geeignet.

Der Taster kann auf herkömmlichen Schalterdosen befestigt oder aber direkt auf eine Wand geklebt/geschraubt werden.

Je nach Ausführung und eingesetztem Easywave-Empfänger kann der RTS14 zum Schalten von elektrischen Verbrauchern als 1- oder 2-Tast-Bedienung sowie zur Ansteuerung von Rollläden/Markisen eingesetzt werden.




RTS14E5003-01-02K


### Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	2, 3 oder 6
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Funktion	abhängig vom Empfänger (siehe Ausführungen)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	80 x 80 x 10 mm
Gewicht	47 g (inklusive Batterie)
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003


### Ausführungen



RTS14E5002-01-02K  
2x AUF/STOPP/ZU



RTS14E5003-01-02K  
3x EIN/AUS



RTS14E-5006-01-02K  
6x IMPULS

### Lieferumfang

- Wandtaster
- Batterie
- Befestigungsset
- Bedienungsanleitung

### Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Funktion
RTS14E5002-01-02K	Wandtaster 2-Kanal, weiß	2x AUF/STOPP/ZU
RTS14E5003-01-02K	Wandtaster 3-Kanal, weiß	3x EIN/AUS
RTS14E5006-01-02K	Wandtaster 6-Kanal, weiß	6x IMPULS