

MFP8 Cat.6_A AWG24-22/1, AWG27-22/7 & MFP8 Cat.6_A AWG26-24/1, AWG27-24/7

Montagehinweis / mounting information (10000035083 Montageanleitung siehe / Mounting instructions see www.telegaertner.com)

mm 0 5 15 50 70

1 **S/FTP** **U/FTP** **SF/UTP**

Abisolierlänge / stripping length

S/FTP min. 50 mm
U/FTP min. 100 mm
SF/UTP min. 50 mm

Schirmfolie anritzen und entfernen
score and remove the foil screen

Trennkreuz abschneiden
cut off cross separator

Geflechschirm nach hinten legen / fold braided shield backwards
Beiladendraht gewickelt / drain wire wrapped

2 **T568A** Adernpaare vorsortieren

Kabelseite 1 / cable end 1

5 mm

Paarabschirmung bis auf max. 5 mm entfernen

Kabelseite 2 / cable end 2

T568B presort pairs

Kabelseite 1 / cable end 1

5 mm

remove pair screen to max. 5 mm

Kabelseite 2 / cable end 2

3 **S/FTP, U/FTP** und **I** and **SF/UTP**

Adermanager weiß / wire manager white für I for Ø1,0 - 1,6 mm
Adermanager grau / wire manager grey für I for Ø 0,85 - 1,1 mm

Sorgfältige Glättung der Einzeladern vor dem Einführen in den Adermanager
smooth wires accurately before inserting into the wire manager

Aderpaare entdrillen und in den Adermanager einführen / untwist and insert pairs into the wire manager

4

Zangenschlüssel / plier-wrench 1 1/2" 100025795
Parallell Presswerkzeug / parallel press tool 100025800

7

ca. 18 mm


8 Adermanager kann mit Schirmdeckel in Endlage gebracht werden / wire manager can be brought to end position by means of screen cover

T568A
T568B

Einschieben des Adermanagers / insert the wire manager

9 Gehäuseteile verrasten

Kabelabfangung ist in 4 Stufen fixierbar / cable relief is fixable in four-step



Anschluss/ connection		Anwendung application			
Farbcode colour code T568		PROFINET	R45 P/N Nr./no.	10BT/100BT	1 Gigabit/10 Gigabit Ethernet
A	B				
W - G	W - O	YE	1	•	•
G	O	O	2	•	•
W - O	W - G	W	3	•	•
BL	BL	-	4	•	•
W - BL	W - BL	-	5	•	•
O	G	BL	6	•	•
W - BR	W - BR	-	7	•	•
BR	BR	-	8	•	•

100125085 / 10000058721h 21.06.2023 © by Telegärtner