

Plug-in Dimmer

Plug-in dimmer



CASAMBI
READY

		weiß/white	schwarz/black
Artikelnummer	Part no.	808802	808801
Typ	Type	ZDBTW	ZDBTB
Versorgungseingang	Power supply input	85..240 Vac; 50..60 Hz	
Max. Ausgangsleistung bei 115 Vac	Max. output at 115 Vac	1..50 W*	
Max. Ausgangsleistung bei 230 Vac	Max. output at 230 Vac	1..100 W*	
Funksignal	Radio signal	2,4..2,483 GHz; 4 dBm	
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-20..+45 °C	
Schutzart	Degree of protection	IP20	
Abmessungen	Dimensions	56 x 86 x 83 mm	

- Schuko-Stecker mit Phasenabschnittsdimmer zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Zum Betrieb von dimmbaren
 - Glühlampen, Netz-Halogenlampen
 - LED-Lampen (Retrofit-LED)
 - Kompaktleuchtstofflampen (CFL-Lampen)
 - Netz-LED-Modulen
 - Betriebsgeräten für LEDs und 12 Vdc Halogenlampen
- Nur eine Lastart / einen Lampentyp anschließen!
- Nicht für induktive Lasten, wie gewickelte Transformatoren oder elektrische Motoren geeignet!
- Einige Lasten können beim Dimmen flackern, insbesondere bei niedrigen Dimmstufen.
- *Netzstrom: max. 0,43 A (inkl. Blindstrom), Einschaltstrom max. 10 A (100 ms)

- Adaptor with trailing edge dimmer for convenient operation with smart devices
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- For operation of dimmable
 - incandescent lamps, main halogen lamp
 - LED lamps (retrofit LED)
 - compact fluorescent lamps (CFL)
 - mains LED modules
 - electronic control gears for LEDs and 12 Vdc halogen lamps
- Only connect one type of load / lamp!
- Not suitable for inductive loads such as wound transformers or electric motors!
- Some loads may flicker when dimmed, particularly at low dim levels.
- *Mains current max. 0.43 A (incl. reactive current), inrush current: max. 10 A (100 ms)