



### NUUO-NDVR-8D

NUUO 8-Kanal Digital Rekorder  
im Desktop Gehäuse, erweiterbar zu Hybrid

## PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Die NUUO DVR Rekorder können mit weiteren Software Lizenzen SCB-IP+ für IP-Kameras als Hybridrekorder erweitert werden. Die maximale, von uns empfohlene Anzahl der gesamten Videokanäle beträgt 32-Kanäle

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	Hybrid Digitalrekorder
Gehäusotyp	Desktop
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuse abschließbar	Nein
Einbauhöhe (HE)	4
Lüfter	Ja
USB-Schnittstelle	USB 1.1 / 2.0
USB Ports	2 x Front, 2 > Rückseite
LEDs	Power, HDD
PC- Videoausgang	1x HDMI / 1x DVI / 1x VGA
max. Monitor Ausgänge	2 oder 4 mit SG-4DVI (optional)
Redundantes Netzteil	Nein
Systemfestplatte	Ja
Standard Video HDD	2 TB
Videofestplatten max.	3x 3TB
DVD-RW	Ja
Internes RAID	Nein
interne USV	Nein
Festplatte extern anschliessbar	Ja

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
info@santec-video.com, www.santec-video.com



### ► Technische Spezifikationen:

Anzahl der Ethernet-Ports	1
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000 Mbit
internes Betriebssystem	Microsoft Windows 7
unterstützte Betriebssysteme	Microsoft Windows XP bis 7, 2008 Server (32/64Bit)
Fernbedienung	Nein
Tastatur	Ja
Maus	Ja
Wiederherstellungs-CD	Nein
BGV Zertifizierung	Nein
Videoeingänge	8 Kanal (BNC)
Videonorm	PAL, NTSC
Echtzeitaufzeichnung	Nein
max. Bildrate (B/s)	200 bei D1 (720x576)
IP-Videokanäle (aktiv)	0
Videokanäle gesamt (max.)	32
max. Bildverarbeitung	k.A.
Unterstützung Megapixel Kameras	Ja
Kompressionsverfahren (Video)	MJPEG / MPEG-4 / H.264
Audiounterstützung	Ja
Wasserzeichen	Ja
KFZ-Erkennung	Nein
S.M.A.R.T	Ja
Pre-Alarm-Aufnahme	Ja
Logbuchfunktion	Ja
internes Webinterface	Ja
Live Popup Fenster	Ja
Live-Bild Wiedergabe	Ja
Mehrfach-Bilddarstellung	Ja
Export von Bilddaten	USB / CD / DVD / Netzwerk
Benutzer Management	Ja
Passwortschutz	Ja
PTZ Steuerung	Ja
POS Kassensysteme etc.	Ja (optional)
Post-Alarm-Aufnahme	Ja
Aufnahme Alarm	Ja
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme digitaler Eingang	Ja
Aufnahme manuell	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
Benachrichtigung Anruf	Ja
Benachrichtigung digitaler Ausgang	Ja

SANTEC BW AG  
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
 info@santec-video.com, www.santec-video.com



### ► Technische Spezifikationen:

Benachrichtigung Audio	Ja
Benachrichtigung E-Map	Ja
Benachrichtigung Monitor	Ja
Benachrichtigung Schnappschuss	Ja
Benachrichtigung SMS	Ja
Erkennung Bewegung	Ja
Erkennung Fehlendes Objekt	Ja
Erkennung Fokus verloren	Ja
Erkennung Kamera verdeckt	Ja
Erkennung Signal verloren	Ja
Remoteverbindungen	Ja
Menüsprachen	D, DK, E, F, GB, I, NL, P, RO, S, SK, TR
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +50
Betriebstemperatur (°C)	+10 bis +35
Abmessungen BxHxT (mm)	425 x 170 x 425
Gewicht	22 kg
Zertifizierungen	ROHS, ISO 9001, CE
Prozessor	Intel Core I i7-2600k (3.4 GHz)
Grafikkarte	ATI Radeon HD6670

### ► Hinweis:

Die angegebene Anzahl von Videokanälen bedeutet lediglich, das entsprechend viele Kameras angeschlossen werden können. Es ist allerdings nicht gewährleistet, dass diese auch alle gemeinsam in höchster Auflösung, Framerate etc. laufen. Für eine genaue Berechnung kontaktieren Sie uns bitte.

### ► Weitere Bilder:



SANTEC BW AG  
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
 info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

### ► Empfohlenes Zubehör:

SCB-C08	USB-RS232/RS485 Anschluss für PC basierte NUUO NVR und DVR
SCB-C24	Digital Ausgang 16-Kanal für PC basierte NUUO NVR und DVR
SCB-C26	Digital Eingang 16-Kanal für PC basierte NUUO NVR und DVR
SCB-C28	Digital Eingang/Ausgang 4-Kanal für PC basierte NUUO NVR und DVR
NUUO-SCB-IO	NUUO 4-Kanal Digital Eingang / Ausgang Erweiterung für NUUO NDVR und HNDVR
DCZ	USB-Tastatur für die Steuerung von PC-CCTV Anwendungen