

| | |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer: | EFDHS3 |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293014786 |
| Zolltarif: | 85269200900 |

5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

Funk-Handsender ■ 3 Kanäle ■ inkl. Wandhalterung ■ geeignet für EFD23400 und EFD12244X5A

Die 3-Kanal Fernbedienung kann bis zu 3 Funk-Dimmer-Empfänger getrennt voneinander steuern. Dabei sind folgende Funktionen möglich: Ein, Aus, dimmen. Es können natürlich auch mehrere Empfänger auf einen Kanal eingelernt werden. Ebenso kann ein Empfänger auf mehrere Kanäle oder Handsender eingelernt werden. Die Lieferung erfolgt inkl. Wandhalterung. Passend für folgende Funk-Dimmer-Empfänger: EFD23400 und EFD12244X5A. Betrieb über 1x CR2025 3V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001358)

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------|--------|
| Stromversorgung | Batterie | Tastatur-Schutzabdeckung | nein |
| Reichweite (m) | 40,00 | Funkfrequenz (MHz) | 868,00 |
| Rollingcode-System | nein | Mit Funkhandsender | ja |
| Anzahl der Befehle | 4,00 | Mit Funkcodiergerät | nein |
| Funktaster unter Putz | nein | Schutzart (IP) | IP20 |
| Funktaster auf Putz | nein | | |