



EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid
 Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99
www.evn-lichttechnik.com

Funkdimmer-Wandpanel

1 Kanal; 868 MHz

Artikel-Nr.: EFDWP1



Installations- und Bedienungsanleitung



Herzlichen Dank, dass Sie sich für unser Produkt (Artikel-Nr.: EFDWP1) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

Technische Daten

• Gehäuse:	weiß, Glasoptik
• Anschlussspannung	100 - 240 V/AC
• Länge	80 mm
• Breite	80 mm
• Höhe	56,5 mm
• Schutzart:	IP20
• ta	-20°C - max. +50°C
• tc	75°C
• Funkfrequenz	868 Mhz
• Freifeld-Funkreichw.	bis 20 m
• Montage	geeignet für Montage auf tiefer Schalterdose
• Wechselbar	Rahmen und Drehknopf sind wechselbar
• Kanal	1

Verpackungsinhalt

• Funkdimmer-Wandpanel, 1 Kanal	1 x
• Installations- und Bedienungsanleitung	1 x

Produktbeschreibung

Bei dem Funk-Dimmer-Wandpanel handelt es sich um ein 1-Kanal Druck-Dreh-Panel. Die eingelernten Empfänger bzw. daran angeschlossenen Verbraucher können somit auf- und abgedimmt, sowie ein- und ausgeschaltet werden.

Anschluss des Wandpanels

- Hauptschalter für den betroffenen Bereich ausschalten.
- Für die Montage des Produkts muss eine geeignete Hohlwand- bzw. Schalterdose vorhanden sein.
- Dimmer an den gewünschten Einbauort befestigen.
- Die freien Aderenden, unter Beachtung der Polarität, an die Anschlussklemmen des Funkdimmers anschließen.
- Rahmen auf die Montageplatte anbringen.
- Dreh- und Druckknopf auf das Wandpanel stecken.
- Versorgungsnetz kann wieder eingeschalten werden.

Einlernen des Wandpanels

- Tasten Sie kurz den „Learning Key“ am Funkempfänger.
- Drücken Sie nun auf den Drehregler des Funk Drehdimmers. Ihre LED-Technik leuchtet kurz auf und bestätigt damit das erfolgreiche Anlernen.

Es können sowohl mehrere Empfänger auf ein Wandpanel, als auch mehrere Wandpanel auf einen Empfänger eingelernt werden.

Auslernen des Wandpanels

- Drücken und halten Sie den „Learning Key“ am Funkempfänger für über 3 Sekunden.
- Die am Controller angeschlossenen LEDs leuchten kurz auf und die eingelernten Steuergeräte sind somit ausgelernt.

Sicherheitshinweise

Die Installation LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik die Anleitung sorgfältig durch.

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Hinweise zur Reinigung

Produkt vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

Außerbetriebnahme

Bauen Sie das Produkt unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie dieses wie beschrieben. Lagern Sie das Gerät in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.

5 Jahre Garantie

Unsere Garantievoraussetzungen finden Sie unter folgenden Link:
<http://www.evn-lichttechnik.com/Nav-Menue/5jahre>