

Artikelnummer:	FCRGB+W8A
Serienname:	
EAN:	4037293375436
Zolltarif:	85269200900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

RGB+W-Funk-Controller ■ 12-36V/DC ■ max. 384-1152W



RGB-Funk-Controller-Empfänger für RGB-LED-Leuchten. Einfache Steuerung der RGB-Leuchten über Funk-Handsender (separat erhältlich). Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12, 24 und 36V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang für 12-36V/DC für Durchgangsverdrahtung und 5x Ausgang (+RGBW). Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 2,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 8A (96W bei 12V/DC, 192W bei 24V/DC und 288W bei 36V/DC).

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002924)

Schutzklasse	III	Eingangsspannung (V)	12,00 bis 36,00
Breite (mm)	59,00	Ausgangsspannung (V)	12,00 bis 36,00
Ausführung	dynamisch	Schutzart (IP)	IP20
Höhe (mm)	29,00	Anzahl der Farbkanäle	4,00
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Programmierbar	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Max. Ausgangsstrom (A)	8,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Länge (mm)	170,00	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Aufbau	ja	DIN-Schienenmontage	nein
Einbau	ja	Art der Steuerung	sonstige
Geeignet für Außengebrauch	nein		