



VISTATION-DALI-SYS-REG

Art.Nr. 93023 EAN: 4007529930234

■ Spannung: 5 V DC

■ Abmessungen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)

■ Typische Leistungsaufnahme: max. 5 W

Bestelldaten

Bezeichnung Farbe Art.No ViSTATION-DALI-SYS-REG grau 93023

Technische Daten

Spannung: 5 V DC

Abmessungen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)

Typische

Leistungsaufnahme:

Umgebungstemperatur:

Schutzart/-klasse:

IP20 / Klasse II

max. 5 W

0 °C bis +45 °C

Gehäuse: Polyamid, UVbeständig

Farbe: grau

Produktinformationen

Virtual Interface Station – Der Visualisierungs- und Remote-Server für das B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS Lichtmanagement-System

4TE Kunststoff-Hutschienengehäuse

1 Ethernet/LAN Anschluss

2D-Grundriss und/oder Kachel-Ansicht mit kundenspezifischen Daten (Es fallen separate Servicekosten für die Grafikgestaltung an)

Für bis zu 100 DALI-SYS-Router pro LAN

Zentrale Visualisierung von Licht-, Anwesenheits- und Fehlerdaten

Manuelle Übersteuerung einzelner Beleuchtungszonen möglich

Manuelle Übersteuerung mittels Szenenfunktion möglich

Benutzer- und Rechteverwaltung für individuelle Steuerung von bestimmten Räumen

Bedienbar über kompatible Web-Browser beliebiger Endgeräte (Smartphone, Tablet, PC)

Inklusive separat beigelegter 5VDC/2A-Spannungsversorgung für Hutschienenmontage (1TE)

Vorkonfiguriert für Haustechniker mit allen Rechten

Administrationszugang für Benutzerverwaltung vorkonfiguriert

Wochenzeitschaltuhr (externer NTP-Service erforderlich)

Kalenderprogramm, überschreibt Wochenzeitschaltuhr für angegebene Tage (externer NTP-Service erforderlich)

Astro-Programm, bspw. für Ereignisse bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang (externer NTP-Service erforderlich)

Statusreport anzeigen, bspw. um Gesundheitszustand aller DALI-Teilnehmer aufzulisten

Statusreport regelmäßig per E-Mail versenden (externer SMTP-Server notwendig)

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt

Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich

Es sind zusätzliche Dienstleistungen (Planung,

Inbetriebnahme und Wartung) von B.E.G. erforderlich



