

TECHNISCHE INFORMATION

TECHNICAL INFORMATION

Verlustleistung DLS 6 B/C/D/K-Charakteristik

Power dissipation per pole DLS 6 B/C/D/K-characteristic

Nennstrom Rated current A	Leistung power W			
	B-Charakteristik	C-Charakteristik	D-Charakteristik	K-Charakteristik
1	-	1,8	-	-
2	2,0	1,7	-	1,7
3	1,9	1,8	-	-
4	2,1	1,7	1,7	1,7
6	1,9	1,8	1,7	1,8
8	-	1,5	1,3	2,8
10	1,3	1,3	1,3	3,1
13	1,9	1,4	1,4	1,5
16	2,1	2,1	2,1	1,9
20	2,8	3,0	2,5	2,5
25	3,1	3,1	2,5	2,9
32	3,7	3,7	2,8	2,9
40	3,5	3,5	3,5	3,5
50	4,9	4,8	4,6	4,9
63	7,0	7,0	6,8	7,0