

**Rollladenschalter UP programmierbar,
rot/grün LED**

PRODUKT DATENBLATT



Integrierte Zeitschaltuhr	Ja
Mit Helligkeitssensoranschluss	Nein
Geeignet für Windsensor	Ja
Geeignet für Regensensor	Nein
Mit Glasbruchmelderanschluss	Nein
Mit Astro-Programm	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Aussperricherung	Nein
Montageart	Unterputz
Farbe	sonstige
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Max. Schaltleistung	750W
Gangreserve	0h
Nennspannung	230V
Frequenz	50-60Hz
Befestigungsart	Schraubbefestigung

**Rollladenschalter UP programmierbar,
rot/grün LED**

Programmierbarer Rollladenschalter

Einsatz für Unterputzmontage, 230 V ~, 50 Hz, für max. 1 Motor 750 VA, Laufzeit: 2 Min., mit rot/grün LED für Funktionsanzeige
Funktion: Manuelle Bedienung bis 1 Sek. = Lamellenverstellung, manuelle Bedienung größer 1 Sek. = Selbstlauf für 2 Min. Programmierung einer Auf- und einer Ab-Zeit möglich (24 Stunden Rhythmus). Externe Eingänge für AUF und AB, 230 V ~, 50 Hz, mit der Funktion als Tasterfolger für Gruppensteuerung, Windwächter, Schlüsselschalter oder übergeordneter Jalousie uhr. Neutralleiter erforderlich. D 405 R O.A. ist nicht kompatibel mit D 404 R O.A.

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00234413	D 405 R O.A.	4010105234411

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA