

## LED Tronic-Seriendimmer

### PRODUKT DATENBLATT



Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Drehknopf
Seriendimmer	Ja
Lastart	universal
Nebenstelleneingang	Nein
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	230-230V
Frequenz	50-50Hz
Anschlussart	Steckklemme

**LED Tronic-Seriendimmer**

LED TRONIC-Seriendimmer mit Phasenanschnitt – Phasenanschnittdimmer für dimmbare LED-Leuchtmittel, Glühlampen, Hochvolthalogen- lampen und andere ohmsche Verbraucher mit Dreh-Ausschalter  
Mit Schraubklemmen, 220–240 V~, 50 Hz, 2 x 6–150 VA, 2 x 6–50 W LED, 2 x 6–150 W

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00272431	H 432-2 HAN LED O.A.	4010105272437

---

**PEHA Elektro GmbH & Co.KG**

a Honeywell Company  
Gartenstraße 49  
58511 Lüdenscheid  
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00  
Telefax +49 (0)2351 87979 92  
peha@honeywell.com  
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA