

Leuchtenart: Mastleuchte

Bezeichnung: 2099 (dreiflammig)

Schutzart: IP 23

Anwendung: Mastleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1 Allgebrauchslampe QA 55, max. 57 W, E 27 Fassung
z.B. Osram: HAL SST CLA 57 W
Philips: ECO CLASSIC 53 W

alternativ: 1 Kompaktleuchtstofflampe TC-DSE bzw. TC-TSE
Philips PL E / C 9 - 21 W – bis 900 lm
Philips PL E / T 15 - 23 W – bis 1500 lm
Osram Dulux EL 8 - 21 W – bis 1200 lm

Konstruktion:

Aluminiumguß und Aluminiumrohr
Klares Kathedralglas

3 Befestigungslöcher $\varnothing 11$ mm, 120° versetzt auf Teilkreis $\varnothing 190$ mm im Mastfuß
Montage auf ein bauseitig vorhandenes Fundament oder Erdsockel (690011)

Anschlußfertig verdrahtet ab Mastaufsatz

Fassung E 27

Schutzart IP 23, abgedeckt und regengeschützt

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Im Anlieferungszustand sind aufgrund der Verpackungsgröße nur zwei Leuchtenarme vormontiert.

Montage der dritten Leuchte:

Lösen Sie die M10 Mutter im Unterteil des Sechskantprofils und nehmen den Zierknopf mit Gewindestange und den oberen Aufsatz ab.

Verbinden Sie das Erdungskabel mit dem dritten Leuchtenarm und führen das Anschlußkabel der dritten Leuchte durch die mittlere Bohrung im Sechskantprofil und stellen an der 3-pol. Klemme den elektrischen Anschluß her. Führen Sie die Schrauben im dritten Leuchtenarm durch die Bohrungen im Sechskantrohr und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden M6 Muttern und Zahnscheiben. Führen Sie den oberen und unteren Aufsatz wieder über das Sechskantprofil und verschrauben diese mit Zierknopf und Sechskantmutter. Montieren Sie nun den 3-teiligen Mast mit Hilfe der beiden Übergangstücke und der M8 Gewindestifte. Das kundenseitige Anschlußkabel durch den Mast ziehen und mit Anschlußklemme auf dreiflammigen Mastaufsatz verbinden. Anschließend Mastaufsatz auf Mast montieren.

Montage des Fußes auf ein separat zu erstellendes Fundament.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.

Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Zum Leuchtmiteleinsetz die Leuchtendächer abschrauben und Leuchtmittel einsetzen!

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

