

**Produktbezeichnung**

eNEXHO-CR

**Artikelnummer**

38905

**Hersteller**

ETHERMA

**Produktbeschreibung**

Funkbus-Poweraktor, 868MHz, 230V, 16A, Ein/Aus

Das ETHERMA Funkbus-Modul NEXHO CR ermöglicht das Schalten von elektrischen Lasten bis zu 3500 W. Per Taster lässt sich jeder elektrische Verbraucher ein- und ausschalten. Einmal installiert und per Knopfdruck in das ENX-System integriert, lässt sich jedes einzelne Modul verschiedenen Szenarien zuweisen und mit einem Smartphone, Tablet oder PC steuern, den Status einsehen und verändern. Kann auch als Aktor für andere Module verwendet werden. Durch die kompakte Bauform können alle Module in einer tiefen Schalterdose, in der Zwischendecke oder im Verteiler montiert werden, 12, 24, 230 V, 16 A  
 Schaltleistung: max. 3500 W, Funkfrequenz: 868 MHz, 35x50x42 mm, CE konform.

**Technische Details**

<b>Bussystem KNX</b>	Nein	<b>Breite in Teilungseinheiten</b>	3
<b>Bussystem KNX-Funk</b>	Nein	<b>Anzahl der digitalen Eingänge</b>	0
<b>Bussystem Funkbus</b>	Ja	<b>Max. Schaltleistung</b>	3600 Watt
<b>Bussystem LON</b>	Nein	<b>Max. Schaltleistung LED</b>	3600 Watt
<b>Bussystem Powernet</b>	Nein	<b>Ausgangsleistung</b>	3600 Watt
<b>Andere Bussysteme</b>	ohne	<b>Max. Anzahl der Schaltausgänge</b>	1
<b>Funk bidirektional</b>	Ja	<b>Max. Schaltstrom</b>	16 Ampere
<b>Montageart</b>	Einbauinstallation	<b>Bemessungsstrom</b>	16 Ampere
<b>Vor Ort-/Handbedienung</b>	Nein	<b>Bemessungsbetriebsspannung</b>	230 230 Volt
<b>Mit LED-Anzeige</b>	Ja	<b>Min. Tiefe der Gerätedose</b>	50 Millimeter
<b>Geeignet für C-Last</b>	Nein		
<b>Verschiedene Phasen anschließbar</b>	Ja		
<b>Mit Busankopplung</b>	Nein		
<b>Busmodul abnehmbar</b>	Nein		
<b>Modulare Erweiterungsmöglichkeit</b>	Nein		
<b>Schutzart (IP)</b>	IP20		