

Datablad

Art. Nr. 96.031.5051.4

Apparatstik RST20i3S B1 M01 L BR0

 RST20i3 3-pol apparatstik hun med skrue tilslutning. 50V/20A
 0,75-4mm² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering:
 M25


Art. Nr.	96.031.5051.4
EAN	4015573950740
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	50 V / 120 V
Forureningsgrad	3
Nominel impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,55 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	signal brun
Pol mærkning	1, 2, PE

Tilslutningsdata

Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
tilslutningsgevind	M25
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,139 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	50,5 mm
Bredde	35 mm
Højde	35 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.414.6205.2	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, color schwarz
Z5.564.4553.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort
05.566.5253.1	Distance ring RST	RST20/25 afstandsring, for apperatsstik for apperatsstik for adskillelse kun med brug af værktøj, sort
05.568.8853.1	Distance ring RST	RST20/25 afstandsring, for apperatsstik for adskillelse uden brug af værktøj

1	2	3	4	5	6																																								
A			<p style="text-align: center;">Auslieferungszustand delivery status</p>																																										
B			<p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>		<p style="font-size: small;">Weitergabe sowie Veränderung dieses Dokuments, Verwertung und Mithaltung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist prohibited.</p>																																								
C			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">96.031.5051.4</td> <td style="width: 40%;">RST2013S B1 M01 L BR01</td> <td style="width: 40%;">signalbraun /signalbrown</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. </td> <td> www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com </td> </tr> </table>		96.031.5051.4	RST2013S B1 M01 L BR01	signalbraun /signalbrown	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																																
96.031.5051.4	RST2013S B1 M01 L BR01	signalbraun /signalbrown																																											
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																																											
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																																											
D	<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>		<p style="font-size: x-small;">Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p> <p style="font-size: x-small;">ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>																																										
E			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Freitoleranz nach General tolerance</td> <td style="width: 30%;">CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</td> <td style="width: 20%;">1. Verwendung: - First Use:</td> <td style="width: 20%;">Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 30%;">Werkstoff/Material</td> <td style="width: 20%;">2015 Tag/Date</td> <td style="width: 20%;">Name</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Maßstab/Scale</td> <td style="width: 20%;">gezeichnet drawn</td> <td style="width: 20%;">06.07. HoffmannT</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">1:1</td> <td style="width: 20%;">geprüft checked</td> <td style="width: 20%;">-</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Vol., mm³ Offl./Surf., mm²</td> <td style="width: 20%;">Vorgepr. stand. check</td> <td style="width: 20%;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">www.wieland www.wieland-electric.com</td> <td style="width: 20%;">Type</td> <td style="width: 20%;">Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Index</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Datum / Blatt Date / Sheet</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> BUCHSENTE IL female connection </td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Änderung/Revision</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>		Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1	/	Werkstoff/Material	2015 Tag/Date	Name	/	Maßstab/Scale	gezeichnet drawn	06.07. HoffmannT	/	1:1	geprüft checked	-	/	Vol., mm³ Offl./Surf., mm²	Vorgepr. stand. check	-	Maße in mm/Dimensions are in mm				Ersatz für/Replacement for: -				/	www.wieland www.wieland-electric.com	Type	Benennung/Title	Index	Datum / Blatt Date / Sheet	BUCHSENTE IL female connection		Änderung/Revision				
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1																																										
/	Werkstoff/Material	2015 Tag/Date	Name																																										
/	Maßstab/Scale	gezeichnet drawn	06.07. HoffmannT																																										
/	1:1	geprüft checked	-																																										
/	Vol., mm³ Offl./Surf., mm²	Vorgepr. stand. check	-																																										
Maße in mm/Dimensions are in mm																																													
Ersatz für/Replacement for: -																																													
/	www.wieland www.wieland-electric.com	Type	Benennung/Title																																										
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	BUCHSENTE IL female connection																																											
Änderung/Revision																																													
F			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">/</td> </tr> </table>		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
/	/	/	/	/	/																																								
/	/	/	/	/	/																																								
/	/	/	/	/	/																																								
/	/	/	/	/	/																																								
/	/	/	/	/	/																																								
/	/	/	/	/	/																																								

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1