

Datablad

Art. Nr. 96.151.2151.4

Apparatstik RST20I5C B1 M03 L BR0

 RST20i5 5-pol apparatstik hun med crimp tilslutning. 50V/20A
 4mm² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16


Art. Nr.	96.151.2151.4
EAN	4015573934252
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	Bestil venligst crimpkontakter separat (under fits with)Positionsfiksering da gevindet er af fladet
------	---

Generelt

Nominel strøm	20 A
Nominel spænding	50 V / 120 V
Forureningsgrad	3
Nominel impuls spænding	4 kV
Kontakt modstand	0,7 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	signal brun
Pol mærkning	1, 2, 3, 4, 5
Farve på separat adapter (hvis den findes)	Sort

Tilslutningsdata

Tværsnit fintrådet max.	4 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Afisoleringslængde	7 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	Crimp
tilslutningsgevind	M16
Stik retning	Lige
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tykkelse af huse (elektrisk apparat) 2	0,5 mm
Tykkelse af huse (elektrisk apparat)	8 mm

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,191 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner

Længde	71,2 mm
Bredde	34,6 mm
Højde	34,6 mm

Tilbehør

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.530.0000.7	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, sor
Z5.565.9853.1	Blindprop for hunstik SW	RST20i5/4 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, sort
05.564.8653.1	RST20i3/i5 SCHWARZ	Tilbehør Pal for adskillelse u. værktøj IP68 sort
02.125.5521.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 1,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 0.75-1.0 mm ² /AWG17
02.125.5621.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 1.5 mm ² /AWG16
02.125.5721.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 2.5 mm ² /AWG14
02.125.5821.8	Hun kontakt CRIMP RST20i4/i5 4,0QMM	RST20i5/4 crimp stik, hun, 20A, kvadrat 4 mm ² /AWG12

<p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>E</p> <p>F</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>These dimensions will be especially checked at delivery <input type="checkbox"/> Only inspection dimensions <small>Wichtig: Maßangaben sind nicht für die Fertigung</small></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft <input type="checkbox"/> Ausschließlich Prüfmaße <small>Wichtig: Maßangaben sind nicht für die interne Zwecke gültig</small></p> </div> </div>	<p style="text-align: center;">Auslieferungszustand delivery status</p> <p style="text-align: center;">Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>	<p style="font-size: 8px; text-align: right;"> Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist untersagt, es sei denn, es wird ausdrücklich anders bestimmt. </p>																																																																													
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K opening dimension see 96.031.2153.1 14K</p>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">96.151.2151.4</td> <td style="width: 30%;">RST2015C B1 M03 L BR01</td> <td style="width: 50%;">signalbraun /signalbrown</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. </td> <td> www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com </td> </tr> </table> <p style="font-size: 8px;"> Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). </p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"> Freitoleranz nach General tolerance </td> <td style="width: 30%;"> CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed </td> <td style="width: 30%;"> ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 1. Verwendung: - First Use: </td> <td> Blatt: 1 von 1 Sheet: el 1 </td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Werkstoff/Material</td> <td style="width: 10%;">2015</td> <td style="width: 10%;">Tag/Date</td> <td style="width: 10%;">Name</td> <td style="width: 40%;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width: 10%;">Index</td> </tr> <tr> <td>/</td> <td>/</td> <td></td> <td>gezeichnet drawn</td> <td>24.07.</td> <td>HoffmannT</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">96.151.2151.4 13K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>/</td> <td>/</td> <td>Maßstab/Scale</td> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>/</td> <td>/</td> <td>1:1</td> <td>Vorgepr. Stand. check</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>/</td> <td>/</td> <td>Vol., mm³</td> <td>Offl./Surf., mm²</td> <td colspan="3">Ersatz für/Replacement for: -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>/</td> <td>/</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> wieland www.wieland-electric.com </td> <td>Type</td> <td colspan="3">Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td>Index</td> <td>Datum / Blatt Date / Sheet</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="4" style="text-align: center;"> BUCHSENTE IL female connector </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Änderung/Revision</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>		96.151.2151.4	RST2015C B1 M03 L BR01	signalbraun /signalbrown	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: el 1			Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	/	/		gezeichnet drawn	24.07.	HoffmannT	96.151.2151.4 13K		/	/	Maßstab/Scale	geprüft checked	-	-		/	/	1:1	Vorgepr. Stand. check	-	-		/	/	Vol., mm³	Offl./Surf., mm²	Ersatz für/Replacement for: -				/	/	wieland www.wieland-electric.com		Type	Benennung/Title			Index	Datum / Blatt Date / Sheet			BUCHSENTE IL female connector				Änderung/Revision							
96.151.2151.4	RST2015C B1 M03 L BR01	signalbraun /signalbrown																																																																														
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																																																																														
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																																																																														
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																																																																														
1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: el 1																																																																														
		Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																																																																									
/	/		gezeichnet drawn	24.07.	HoffmannT	96.151.2151.4 13K																																																																										
/	/	Maßstab/Scale	geprüft checked	-	-																																																																											
/	/	1:1	Vorgepr. Stand. check	-	-																																																																											
/	/	Vol., mm³	Offl./Surf., mm²	Ersatz für/Replacement for: -																																																																												
/	/	wieland www.wieland-electric.com		Type	Benennung/Title																																																																											
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			BUCHSENTE IL female connector																																																																												
Änderung/Revision																																																																																
<p>961512151413K_1 CADW3034 HoffmannT 2015-07-24T14:11:48 1.000</p>		<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>																																																																											

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1