




TunableWhite-Funkfernbedienung zu 18192000

Artikel-Nr. 18198000



Ausschreibungstext

TunableWhite-Funkfernbedienung zu 18192000, schwarz. TunableWhite-Funkfernbedienung zur Ansteuerung von zweifarbigem LED-Modulen im Weißlichtbereich.

Spannung (Batterie): 4,5 V DC - 3 x AAA (nicht im Lieferumfang),
 Funkfrequenz: 869,5 MHz, Sendeleistung (Ps) < 0 dBm,
 Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m,
 Umgebungstemperatur (ta): 0 °C bis +40 °C,
 Maße: L 140 x B 48 x H 17 mm,
 Material: Kunststoff, Lieferung: inkl. Wandhalterung

Funktionsumfang:

- Ein / Aus
- Lichtfarbwechsel über Touchwheel
- Dimmung der eingestellten Lichtfarbe
- Speichertasten S1 bis S6
- Wahltasten 25 % / 50 % / 75 % / 100 % Helligkeit
- Controllerauswahltasten für Zone 1 bis 6

Kompatibel zu Funk-Master-Controller 18192000, weitere Funktionen entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung.

**TunableWhite-Funkfernbedienung zu 18192000**

Artikel-Nr. 18198000

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	18198000
GTIN	4251433922506
Kurzbeschreibung	TunableWhite-Funkfernbedienung zu 18192000
Material	Kunststoff
Farbe	schwarz
Nettogewicht	0,079 kg
Konformität	CE, UKCA

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,104 kg
Länge Verpackung	145 mm
Breite Verpackung	50 mm
Höhe Verpackung	25 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.