

## KOMPAKTSTROMWANDLER, TYP CT27, KLASSE 1

Der Kompaktstromwandler CT27 ist speziell für digitale Messgeräte geeignet. Er kann auf einem 3-Phasen-Trennschalter eingesetzt werden und erfüllt die IEC 61869-2. Das Zusammenstecken mehrere Wandler dieser Baureihe ist möglich.



## KOMPAKTSTROMWANDLER, TYP CT27 – TECHNISCHE DATEN

KOMPAKTSTROMWANDLER, TYP CT27							
TYP	PRIMÄRSTROM in A	SEKUNDÄR- STROM in A	LEISTUNG in VA	MAX. Ø PRIMÄR- LEITER in mm	ABMESSUNGEN in mm (B x H x T)	GEWICHT in kg	ARTIKEL-NR.
CT27-35	35	1	0,2	7,5	ca. 27 x 46 x 23	0,05	<b>1503080</b>
CT27-64	64	1	0,2	7,5	ca. 27 x 46 x 23	0,04	<b>1503081</b>
<b>ZUBEHÖR</b>							
Schnappbefestigung für Hutschiene EN 50022-35, geeignet für Typ CT27-35 und CT27-64					ca. 41 x 14 x 27	ca. 0,1	<b>0909010</b>

# KOMPAKTSTROMWANDLER, TYP CT27 – MASSZEICHNUNGEN

