

## APF02 Easywave Fon Alarm inkl. Armbandsender

Mit einem Easywave-Sender können Sie per Knopfdruck ein Signal an das Telefon „Easywave Fon Alarm“ senden, welches dann nacheinander drei vorprogrammierte Rufnummern anwählt.

Wird der Anruf vom Angerufenen durch Druck auf die Taste „0“ bestätigt, kann über die integrierte Freisprecheinrichtung gesprochen werden.

Das Telefon ist ideal, um pflegebedürftigen Personen die Möglichkeit zu geben, in „Notsituationen“ Hilfe herbei zu rufen.

Neben den Armband- oder Halsbandsendern sind z. B. auch Wandsender oder die Sturzmatte nutzbar. Insgesamt können acht Sendecodes eingelesen werden.



APF02E5000A01-00K

### Technische Daten

Codierung	Easywave 8 Sender können eingelesen werden.
Frequenz	868,30 MHz
Spannungsversorgung	9 V DC (Netzteil beiliegend)
Anschluss	analog F/RJ11
Abmessungen	175 x 205 x 80 mm
Farbe	silber

### Telefon-Details

Großtasten-Telefon mit beleuchtetem Display und Uhrzeitanzeige
Menüsprache wählbar (deutsch, englisch, französisch, italienisch)
Optische Anrufanzeige (LED „Telefon klingelt“)
Hörerlautstärke einstellbar, Klangregelung möglich
Hörgeräte-kompatibel
Tonruflautstärke einstellbar
30 Telefonbucheinträge möglich
Sprachausgabe bei Tastendruck
Freisprechfunktion
Anzeige Rufnummern (CLIP) und Anrufliste (64 Anrufe)
Spritzwassergeschützter Armbandsender
10 s voraufgezeichnete oder vom Benutzer aufnehmbare Nachricht
Bis zu +40 dB Verstärkung der Hörerlautstärke

### Lieferumfang

- Telefon Fon Alarm
- Netzteil, Wandhalter
- Telefonkabel RJ11/RJ11 (Länge 2,15 m)
- Telefonstecker F/RJ11
- 4 Batterien AA 1,5 V
- Armbandsender RT26 inklusive Batterie
- Bedienungsanleitung

### Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
APF02E5000A01-00K	Telefon Easywave Fon Alarm inkl. Armbandsender RT26