

30 055 897 - 1



### E-Design55-Schutzkontakt-Steckdose

## DSS55E+USBA+C-wg

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C.


Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:


Jahresmittelwert <75%.

Deutsche Schutzkontakt-Steckdose DSS mit Steckdosen-Oberteil und USB-Adapter im E-Design55, 80x80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55 mm. Reinweiß glänzend. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Das Steckdosenunterteil hat Schraubklemmen. Einbautiefe 38 mm. Integriertes USB-Netzteil 5 V DC/2,8 A mit Kurzschluss-und Überlastschutz. Intelligente Parallelnutzung beider USB-Anschlüsse, je 1-mal USB-A und USB-C.


#### Anschlussbeispiel:



#### Montage mit Schrauben:



#### Montage mit Krallen:



#### Technische Daten

Stand-by Verlustleitung	0,1W
USBA+C	5 V/ 2,8 A
Schutzart	IP20
Anschlussquerschnitt	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>
Schraubklemmen	
Schutzkontaktsteckdose	I6 A/ 250 V~

# ${\bf Zum\ sp\"{a}teren\ Gebrauch\ aufbewahren!}$

# **Eltako GmbH**

D-70736 Fellbach

Produktberatung und Technische Auskünfte:

**+**49 711 943500-02

⊠ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

04/2021 Änderungen vorbehalten.