

PRODUKTDATENBLATT

Smart+ Wifi Ball Magic RGBW USB

SMART+ BALL MAGIC RGB | Smart+ Stimmungslichter



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Homogene Lichtverteilung

Produkteigenschaften

- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Einstellung der Farbtemperatur und RGB-Farbsteuerung mit Smart Control
- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Musik-Rhythmus-Funktion: Mit Hilfe der Smart Wi-Fi App und integrierten Sprachempfängern reagiert die Leuchte auf Sound und Musik
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- USB- Anschluss
- Dimmbar



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	3,50 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	700,000 mA
Schutzklasse	III
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)

Photometrische Daten

Lichtstrom	200 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	230 lm
Lichtausbeute	57 lm/W
Farbtemperatur	2200 ... 6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Tunable White / RGB
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdc _m
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	250 °

Maße & Gewicht

Durchmesser	200,00 mm
Höhe	206,00 mm
Produktgewicht	550,00 g
Kabellänge	1 m



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC) Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Material Abdeckung	Glas
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	USB TYPE-A
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	WiFi
Montageart	Stehend
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000

Zertifikate & Standards

Normen	CE
--------	----





Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. / Verfügbar ab März 2024
Anzahl Leuchtmittel	empty

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- USB-Kabel, Länge: 1 m

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung	SMART WIFI BALL MAGIC
	Rechtliche Hinweise	SMART WIFI BALL MAGIC USB
	Konformitätserklärung	SMART WIFI BALL MAGIC RGBW USB
	Declarations Of Conformity UKCA	SMART WIFI BALL MAGIC RGBW USB

VERPACKUNGSMITTELINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075831735	Faltschachtel 1	242 mm x 242 mm x 243 mm	872.00 g	14.23 dm ³
4058075831742	Versandschachtel 4	500 mm x 258 mm x 511 mm	4070.00 g	65.92 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/consumer/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.