

PRODUKTDATENBLATT

HB EL CONV BOX REMOTE CONTROL

HIGH BAY EMERGENCY ACCESSORIES | Fernbedienung für HIGH BAY CONVERSION KIT



Anwendungsgebiete

- Geeignet für HIGH BAY EMERGENCY KIT

Produktvorteile

- Einfache manuelle Prüfung von Leuchten mit Sicherheitsbeleuchtungsfunktion mittels Fernbedienung (nicht enthalten)

Produkteigenschaften

- Fernbedienung für die manuelle Prüfung der Sicherheitsbeleuchtungsfunktion




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Schutzklasse	III
--------------	-----

Maße & Gewicht

Länge	130 mm
Breite	42 mm
Höhe	25,0 mm
Produktgewicht	52,00 g



HB EL CONV BOX REMOTE
CONTROL

Materialien & Farben

Produktfarbe	Orange
RAL-Nummer	RAL 2003
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	+5...+50 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+45 °C
Dimmbar	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA / EAC
--------	-----------------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab März 2026
BEG förderfähig	Nein

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	G11259657 EL CONVERSION BOX KIT
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	G11259660 EL CONVERSION BOX REMOTE CONTROL
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	Legal insert G 11255046
	Konformitätserklärung	HIGH BAY EMERGENCY CONVERSION BOX REMOTE CONTROL
	Konformitätserklärung UKCA	HIGH BAY EMERGENCY CONVERSION BOX REMOTE CONTROL

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854719523	Faltschachtel 1	28 mm x 44 mm x 139 mm	62.00 g	0.17 dm ³
4099854719530	Versandschachtel 100	457 mm x 297 mm x 172 mm	6717.00 g	23.35 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.