



### NUUO-NVR-8M

NUUO 8-Kanal Netzwerkrekorder Mini mit Video-Out

## PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Der NUUO-NVR-8M im schicken Desktop Gehäuse im MiniITX Format ist speziell für den Einsatz in Bereich mit wenig Platzangebot, oder als Standalone Lösung gedacht. Er kann maximal 8 Kameras verwalten und wird auch größten Ansprüchen gerecht.

#### ► Technische Spezifikationen:

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Typ                             | Netzwerk Digitalrekorder |
| Gehäusetyp                      | Mini-ITX                 |
| Gehäusefarbe                    | Schwarz                  |
| Gehäuse abschließbar            | Nein                     |
| Einbauhöhe (HE)                 | k.A.                     |
| Lüfter                          | Ja                       |
| USB-Schnittstelle               | USB 1.1 / 2.0            |
| USB Ports                       | 2 x Front, 2 > Rückseite |
| LEDs                            | Power, HDD               |
| PC- Videoausgang                | 1x DVI / 1x HDMI         |
| max. Monitor Ausgänge           | 2                        |
| Redundantes Netzteil            | Nein                     |
| Systemfestplatte                | Ja                       |
| Standard Video HDD              | 2 TB                     |
| Videofestplatten max.           | 1 x 3 TB                 |
| DVD-RW                          | Ja                       |
| Internes RAID                   | Nein                     |
| Festplatte extern anschliessbar | Ja                       |

SANTEC BW AG  
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
 info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

### ► Technische Spezifikationen:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Anzahl der Ethernet-Ports     | 1  |
| Ethernet Geschwindigkeit      | 10 / 100 / 1000 Mbit                               |
| internes Betriebssystem       | Microsoft Windows 7                                |
| unterstützte Betriebssysteme  | Microsoft Windows XP bis 7, 2008 Server (32/64Bit) |
| Fernbedienung                 | Nein   |
| Tastatur                      | Ja   |
| Maus                          | Ja   |
| Wiederherstellungs-CD         | Nein   |
| BGV Zertifizierung            | Nein   |
| IP-Videokanäle (aktiv)        | 8  |
| Videokanäle gesamt (max.)     | 8  |
| max. Bildverarbeitung         | k.A.   |
| Unterstützung Megapixel       | Ja   |
| Kameras                       |  |
| Kompressionsverfahren (Video) | MJPEG / MPEG-4 / H.264                             |
| Audiounterstützung            | Ja   |
| Wasserzeichen                 | Ja   |
| KFZ-Erkennung                 | Nein   |
| S.M.A.R.T                     | Ja   |
| Pre-Alarm-Aufnahme            | Ja   |
| Logbuchfunktion               | Ja   |
| internes Webinterface         | Ja   |
| Live Popup Fenster            | Nein   |
| Live-Bild Wiedergabe          | Ja   |
| Mehrfach-Bilddarstellung      | Ja   |
| Export von Bilddaten          | USB / CD / DVD / Netzwerk                          |
| Benutzer Management           | Ja   |
| Passwortschutz                | Ja   |
| PTZ Steuerung                 | Ja   |
| POS Kassensysteme etc.        | Ja (optional)                                      |
| Post-Alarm-Aufnahme           | Ja   |
| Aufnahme Alarm                | Ja   |
| Aufnahme Bewegung             | Ja   |
| Aufnahme digitaler Eingang    | Ja   |
| Aufnahme manuell              | Ja   |
| Aufnahme permanent            | Ja   |
| Aufnahme Zeitplan             | Ja   |
| Benachrichtigung Anruf        | Ja   |
| Benachrichtigung digitaler    | Ja   |
| Ausgang                       |  |
| Benachrichtigung Audio        | Ja   |
| Benachrichtigung E-Map        | Ja   |
| Benachrichtigung SMS          | Ja   |
| Erkennung Bewegung            | Ja   |

SANTEC BW AG  
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
 info@santec-video.com, www.santec-video.com



### ► Technische Spezifikationen:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Erkennung Fehlendes Objekt | Ja                                       |
| Erkennung Fokus verloren   | Ja                                       |
| Erkennung Kamera verdeckt  | Ja                                       |
| Erkennung Signal verloren  | Ja                                       |
| Remoteverbindungen         | Ja                                       |
| Menüsprachen               | D, DK, E, F, GB, I, NL, P, RO, S, SK, TR |
| Lagertemperatur (°C)       | -20 bis +50                              |
| Betriebstemperatur (°C)    | +10 bis +35                              |
| Abmessungen BxHxT (mm)     | 222 x 96 x 328                           |
| Gewicht                    | 5,0 kg                                   |
| Zertifizierungen           | ROHS, ISO 9001, CE                       |
| Lieferumfang               | CD, Software, Kurzanleitung              |
| Prozessor                  | Intel Core i5-2400 (3,1 GHz)             |
| Grafikkarte                | OnBoard                                  |

### ► Hinweis:

Die angegebene Anzahl von Videokanälen bedeutet lediglich, das entsprechend viele Kameras angeschlossen werden können. Es ist allerdings nicht gewährleistet, dass diese auch alle gemeinsam in höchster Auflösung, Framerate etc. laufen. Für eine genaue Berechnung kontaktieren Sie uns bitte.

### ► Weitere Bilder:



### ► Empfohlenes Zubehör:

|         |  |
|---------|--|
| SCB-C08 | USB-RS232/RS485 Anschluss für PC basierte NUUO NVR und DVR       |
| SCB-C24 | Digital Ausgang 16-Kanal für PC basierte NUUO NVR und DVR        |
| SCB-C26 | Digital Eingang 16-Kanal für PC basierte NUUO NVR und DVR        |
| SCB-C28 | Digital Eingang/Ausgang 4-Kanal für PC basierte NUUO NVR und DVR |
| DCZ     | USB-Tastatur für die Steuerung von PC-CCTV Anwendungen           |

SANTEC BW AG  
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
 info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.