



## VEZ-1000

SANTEC aktiver Miniatur-Zweidrahtempfänger zum direkten Anschluss mit BNC-Stecker

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Kleiner Zweidraht-Empfänger zur Übertragung von Videosignalen über eine Zweidrahtleitung.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	2-Drahtempfänger, aktiv
Video Ein-/Ausgang	Ausgang 1 x BNC 1Vss
Videoausgänge	1 x BNC 1Vss
2-Draht Ein-/Ausgang	1 x Schraubklemme (Eingang)
Maximale Kabellänge (2-Draht) m	bis zu 1000
Übertragung von	Video
Videopegel regelbar	ja
Gehäuseausführung	Metall
Gehäusefarbe	Silber
Betriebsspannung	12 V DC
Abmessungen BxHxT (mm)	18x18x47
Zertifizierungen	CE

#### ► Hinweis:

Die Übertragungsentfernung ist auch vom verwendeten Kabeltyp abhängig.

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► **Empfohlenes Zubehör:**

VSZ-1000

SANTEC aktiver Miniatur-Zweidrahtsender zum direkten Anschl. an die Videoquelle

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.