



Produktbild symbolisch

DATENBLATT
Sicherungssteckersätze
DSE Do2-20 EI
für Lasttrenner Tytan
Artikelnummer 09980115



Funktion

Sicherungssteckersätze sind als Zubehör für Erst- bzw. Ersatzbestückung von Sicherungslasttrennschaltern einsetzbar. Sicherungssteckersätze dieser Baureihe sind Zubehör für Tytan-II-Sicherungslasttrennschalter und enthalten drei Stecker, drei Passeinsätze und drei Sicherungen der jeweiligen Variante. Die Box verfügt über eine rückseitige Halterung, die das Aufrasten auf eine Tragschiene und somit auch eine Verwendung als Reservebox in der Verteilung ermöglicht. Diese Ausführung der Sicherungssteckersätze beinhaltet Sicherungen mit LED-Anzeigen, die bei einem Ausfall der Sicherung blinken.

Eigenschaften

Bestückung der Tytan-Do-Leergehäuse, Reservebox, 3 Sicherungen, 3 Passeinsätze, 3 Stecker, 1 - 63 A farblich gekennzeichnet

Montageart

Aufbewahrungsbox, Schnellbefestigung auf Tragschiene


Einsatzgebiete

Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.

Technische Daten

technische Daten		DSE Do2-20 EI
Baureihe		DSE Do2-20 EI
Betriebsklasse		gL/gG
Farbcode		blau
Sockeltyp verwendbar		Do2
Betriebsspannung (AC)		230 V, 400 V
		Anzeige (Sicherungsausfall)
Art		LED
		Laststromkreis
Bemessungsstrom (AC)		20 A
		allgemeine Daten
Gehäuseart		Verteilereinbaugehäuse
Montageart		Tragschiene (35 mm)
Breite		54 mm
Höhe		45 mm
Tiefe		74 mm
Gewicht		0,139 kg
Bauvorschriften/Normen		EN 60715, EN 50022, VDE 0110, VDE 0638, EN 60947

Maße



Maßzeichnung Gruppenansicht