

| | |
|----------------|--------------------|
| Artikelnummer: | DALD35015VS |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293023221 |
| Zolltarif: | 85371098990 |

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

DALI Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät ■ 200-240V/AC
 ■ Output: 350mA ■ 2,1-15W



DALI-Dimmer-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-Leuchten mit automatischer DALI Adressen Einstellung. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Optional ist der Empfänger auch über Push-L (als 1-Kanal) dimmbar. Anschlüsse: 1x Eingang für DALI-Bus oder Push-L, 1x Eingang für 200-240V/AC und 1x Ausgang für 350mA. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 45°C, tc: 75°C, Leistung: 2,1-15W, Powerfaktor: 0,95.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002924)

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Schutzklasse | II | Geeignet für Außengebrauch | nein |
| Breite (mm) | 46,00 | Eingangsspannung (V) | 200,00 bis 240,00 |
| Ausführung | dynamisch | Schutzart (IP) | IP20 |
| Höhe (mm) | 22,00 | Anzahl der Farbkanäle | 1,00 |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Programmierbar | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 0,35 | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Länge (mm) | 178,00 | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Aufbau | ja | DIN-Schienenmontage | nein |
| Einbau | ja | Art der Steuerung | DALI |