

Artikelnummer:	EFDP23400
Serienname:	
EAN:	4037293014755
Zolltarif:	85269200900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

- Funk-Dimm-Empfänger ■ 100-240V/AC ■ 400W ■ 868MHz
- zusätzlich per Taster ansteuerbar (8-230V/AC/DC)



Der Funk-Dimmer-Empfänger kann über verschiedene Funk-Dimmer-Steuerelemente, aber auch über einen Taster (8V bis 230V/AC/DC) angesteuert werden. Somit können unterschiedliche Verbraucher bequem über Funk gedimmt werden. Natürlich können die angeschlossenen Verbraucher auch ein-/ausgeschaltet werden. Mögliche Funk-Sender sind EFDSP2, EFDHS3, EFDWP1 oder EFDWP4. Die maximale Leistung beträgt 200W für LED-Verbraucher sowie NV-Halogenleuchtmittel und 400W für HV-Halogenleuchtmittel.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002924)

Schutzklasse	II	Eingangsspannung (V)	100,00 bis 240,00
Breite (mm)	46,00	Ausgangsspannung (V)	100,00 bis 240,00
Ausführung	statisch	Schutzart (IP)	IP20
Höhe (mm)	22,00	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Programmierbar	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Länge (mm)	45,00	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Aufbau	nein	DIN-Schienenmontage	nein
Einbau	ja	Art der Steuerung	RF
Geeignet für Außengebrauch	nein		