

Produktdatenblatt | Controller / Dimmer / Schalter

Artikelnummer:	EFDSP2
Serienname:	
EAN:	4037293014762
Zolltarif:	85269200900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

Funk-Dimmer-Sender ■ 868MHz ■ IP20 ■ für den Anschluss an Taster



Der Funk-Dimmer-Sender kann an handelsübliche Taster angeschlossen werden. Unterstützte Funktionen: Ein, Aus, dimmen. Je nach verwendetem Taster, können zwei Funk-Dimmer-Empfänger über einen Sender getrennt gesteuert werden. Es können sowohl mehrere Empfänger auf einen Sender, als auch mehrere Sender auf einen Empfänger eingelernt werden. Passend für folgende Funk-Dimmer-Empfänger: EFDSP23400 und EFD12244X5A. Betrieb über 1x CR2430 3V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001358)

Stromversorgung	Batterie	Tastatur-Schutzabdeckung	nein
Reichweite (m)	40,00	Funkfrequenz (MHz)	868,00
Rollingcode-System	nein	Mit Funkhandsender	nein
Anzahl der Befehle	4,00	Mit Funkcodiergerät	nein
Funktaster unter Putz	ja	Schutzart (IP)	IP20
Funktaster auf Putz	nein		