

| | |
|----------------|---------------------|
| Artikelnummer: | KNX1236-4X5A |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293405690 |
| Zolltarif: | 85371098990 |

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

KNX-Multicolor-Aktor- 12-48V/DC ■ max. 240-720W



Der KNX-Multicolor-Aktor kann für Unicolor-, Tunable-White-, RGB- und RGBW-Leuchten verwendet werden. Die entsprechende Einstellung der Steuerung erfolgt über ETS. Geeignet für LED-Leuchten mit 12, 24, 36 und 48V/DC Betriebsspannung. Die tatsächliche Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu versorgenden Leuchten. Anschlüsse: 1x Eingang für KNX-Bus, 1x Eingang für 12-48V/DC zur Spannungsversorgung und 4x Ausgang. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 5A bei 12-36V/DC, 2A bei 48V/DC (60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC, 180W bei 36V/DC und 96W bei 48V/DC).

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002924)

| | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| Schutzklasse | III | Eingangsspannung (V) | 12,00 bis 48,00 |
| Breite (mm) | 54,00 | Ausgangsspannung (V) | 12,00 bis 48,00 |
| Ausführung | dynamisch | Schutzart (IP) | IP20 |
| Höhe (mm) | 29,00 | Anzahl der Farbkanäle | 4,00 |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Programmierbar | ja | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Max. Ausgangsstrom (A) | 5,00 | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Länge (mm) | 168,00 | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Aufbau | ja | DIN-Schienenmontage | nein |
| Einbau | ja | Art der Steuerung | KNX |
| Geeignet für Außengebrauch | nein | | |