### Dämmerungsschalter

## NightMatic 3000 Vario

schwarz EAN 4007841 550516 Art.-Nr. 550516







1000 W





3 years



TAY NORD

mode mode

1000 W max. (LED-ready)

IP54

5 - 10 lux

energy saving

manufacturer's warranty

CE

TüV Nord Baumus checked

## **Funktionsbeschreibung**

Intelligente Lichtsteuerung. Dämmerungsschalter NightMatic 3000 Vario, zur Steuerung von Beleuchtungsanlagen für Hausfronten, Grundstücke, Schaufenster und ähnliches, schaltet bei Dämmerung automatisch Licht AN und am Morgen automatisch wieder AUS, mit einstellbarem Nachtsparmodus.

## **Technische Daten**

Abmessungen (L x B x H)	37 x 74 x 99 mm
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Variante	schwarz
VPE1, EAN	4007841550516
Ausführung	Dämmerungsschalter
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Farbe	Schwarz
Farbe, RAL	9005
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand
Montageart	Aufputz, Wand
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Werkstoff	Kunststoff

Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA
LED Lampen < 2 W	16 W
LED Lampen > 2 W < 8 W	64 W
LED Lampen > 8 W	64 W
Kapazitive Belastung in μF	88 μF
Eigenverbrauch	0,8 W
Technologie, Sensoren	Lichtsensor
Funktionen	Nachtsparmodus, Licht morgens ON / OFF
Dämmerungseinstellung	0,5 – 10 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein

### Dämmerungsschalter

# NightMatic 3000 Vario

schwarz EAN 4007841 550516 Art.-Nr. 550516




#### **Technische Daten**

Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	1000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	4 stk.
Leuchtstofflampen EVG	600 W

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel

## Maßzeichnung



## Schaltplan

