

**Steckdose SCHUKO, orange, Beschriftung.,  
LED, erh. Berührungs., ohne Krallen****PRODUKT DATENBLATT**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Frequenz	50-60Hz
Nennspannung	250V
Halogenfrei	Ja
Nennstrom	16A
Ausführung	SCHUKO
Anschlussart	Steckklemme
Farbe	orange
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Duroplast
Oberfläche	unbehandelt
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20

**Steckdose SCHUKO, orange, Beschriftung.,  
LED, erh. Berührungs., ohne Krallen**

Steckdose SCHUKO STANDARD mit Kontroll-Licht LED  
und orangefarbenem Sockel  
und orangefarbener Abdeckung für Kombinationen  
ohne Spreizen nur für Schraubbefestigung  
mit Klemmblock für max. 6 mm<sup>2</sup> Anschlussleitung  
2-polig, 16 A 250 V, mit Steckklemmen,  
mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V/1mA,  
LED-Lebensdauer ca. 10 Jahre,  
mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm  
mit erhöhtem Berührungsschutz

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00786621	H 80.6511.33SI NA LED EK6	4010105786620

---

**PEHA Elektro GmbH & Co. KG**

a Honeywell Company  
Gartenstraße 49  
58511 Lüdenscheid  
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00  
Telefax +49 (0)2351 87979 92  
peha@honeywell.com  
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA