

**EnOcean Easyclickpro Komfort Handsender,
128 Kanal****PRODUKT DATENBLATT**

Andere Bussysteme	sonstige
Montageart	sonstige
Ausführung	Handsender
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Farbe	schwarz
Mit Busankopplung	Nein
Anzahl der Kanäle	128

EnOcean Easyclickpro Komfort Handsender, 128 Kanal

Der bidirektionale Easyclick-Komfort-Handsender ist eine bedienfreundliche Fernbedienung für Easyclick-Empfänger sowie auch für alle anderen auf EnOcean-Technologie basierenden Empfänger. Der Easyclick-Komfort-Handsender ist daher ideal für das Schalten/Dimmen von Beleuchtung, für die Steuerung von Jalousien/Rollläden/Markisen und vielen anderen elektrischen Verbrauchern. Darüber hinaus bietet das Gerät für den Installateur EnOcean- Servicefunktionen für die Reichweitenplanung und dient zur Funktionskontrolle bei der Inbetriebnahme. Lieferumfang: 3 AAA-NiMH Akkus mit USB-Ladegerät und separatem USB-Kabel.

Technische Daten:

- 128 bidirektionale Funkkanäle
 - 32 konfigurierbare Ebenen
 - Uhrzeit, Datumsanzeige und Temperaturanzeige in °C oder °F
 - vordefinierte Symbole
 - Sperrung mit PIN-code möglich
 - 32 programmierbare Schaltuhren
 - 8 konfigurierbare Kurzwahltasten
 - das Einrichten der Ebenen mit den Listeneinträgen kann komplett an dem Handsender erfolgen
 - die PC-Software steht im Internet unter www.peha.de zur Verfügung
 - Erweiterungen und Software-Updates erfolgen per Download über das Internet
 - mit der Software können bis zu 32 Benutzerfunktionen/ z. B. Lichtszenen mit bis zu 16 Aktionen konfiguriert werden
 - EnOcean Service Funktionen, wie z. B. ID-Anzeige, Qualität der Funksignale und ein RadioLink Test ermöglicht einen Reichweitentest zwischen zwei Easyclick-Komfort- Handsendern
- Abmessungen: 165 x 55 x 21 mm

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00364936	D 450 FU-HS128	4010105364934

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA