

Socketline Connect DLD Geräte-Kombi
BADORA reinweiß**PRODUKT DATENBLATT**

Textfeld/Beschriftungsfläche	nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Anzahl der Betätigungswippen	1
Gerätetiefe	75mm
Gerätehöhe	83mm
Mit Montageplatte	Ja
Gerätebreite	83mm
Schaltstrom für Leuchtstofflampen	10AX
Bemessungsstrom	10A
Nennspannung	230V
Beleuchtung	nein
Bedienungsart	Wippe/Taste
Montageart	Einbauinstallation
Werkstoff	sonstige
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	weiß
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20

Socketline Connect DLD Geräte-Kombi
BADORA reinweiß

Socketline Connect DLD Geräte-Kombination, BADORA reinweiß
bestehend aus: Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), 10 A 250 V , Sparwechselschaltung nur in Verbindung mit WAGO WINSTA MIDI Verteiler 770-638, im 1 -fach Rahmen, mit Anschlusskabel und WAGO WINSTA MIDI Steckverbinder, Kabellänge 30 cm und luftdichter KAISER O-range Dose

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00076981	D 11.516/571.02 SW WN30 LD	4010105076981

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA