

Zug-Wechselschalter, weiß,**PRODUKT DATENBLATT**

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
| Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 6AX |
| Nennspannung | 250V |
| Bedienungsart | Zugschnur |
| Montageart | Aufputz |
| Werkstoff | sonstige |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Farbe | cremeweiß (elektroweiß) |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |

Zug-Wechselschalter, weiß,

Zugschalter mit Steckklemmen 10 A 250 V~
Universalschalter (Aus-/Wechselschalter)

| Bestellnummer | Artikelnummer | EAN |
|---------------|---------------|---------------|
| 00386621 | H 1626 | 4010105386622 |

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA