

**PEHA Dali Dimmer**

**PRODUKT DATENBLATT**



Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Seriendimmer	Nein
Nebenstelleneingang	Nein
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	230-230V
Frequenz	50-60Hz
Gerätebreite	71,5mm
Gerätehöhe	71,5mm
Gerätetiefe	31mm

**PEHA Dali Dimmer**

DALI MCU Drehdimmer für DALI Leuchtmittel mit Druck Ausschalter mit Schraubklemmen, Grundhelligkeit einstellbar (min/max) mit Rücksetzfunktion, Für bis zu 25 DALI Vorschaltgeräte, Überspannungssicherung (nicht rückstellbar), 230 V~ 50/60 Hz, DALI bus: 50 mA, DALI Ausgang 16V DC

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00395561	D 431 DALI O.A.	4010105395563

---

**PEHA Elektro GmbH & Co.KG**

a Honeywell Company  
Gartenstraße 49  
58511 Lüdenscheid  
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00  
Telefax +49 (0)2351 87979 92  
peha@honeywell.com  
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA