

### Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Produkt- oder Komponententyp	Einfaches Lader-Tool
Zubehör / Teilkategorie	Zubehör für Konfiguration
Zubehör / Teiletyp	?Simple Loader?-Tool
Zubehör / Zielkategorie	Frequenzumrichter
Kompatible Produktfamilie	Altivar 61Q Altivar 32 Altivar 31C Altivar Maschine ATV320 Altivar 61 Altivar 312 Altivar 12 Altivar 312 Solar Altivar Lift Easy Altivar 310 Altivar 71 Altivar 71Q Easy Altivar 310L
Bausatz-Zusammensetzung	?Simple Loader?-Tool 1 Kabelsatz mit 2 RJ45-Steckern

### Zusatzmerkmale

Produktspezifische Anwendung	Kopieren der Konfiguration eines Umrichters auf die eines anderen Umrichters
------------------------------	--

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,400 cm
VPE 1 Breite	16,600 cm
VPE 1 Länge	23,400 cm
VPE 1 Gewicht	136,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	7
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,450 kg

### Nachhaltigkeit

SCIP-Nummer	Af4fa99b-cab5-44e3-9964-6f1e1c84b992
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU&nbsp;RoHS) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
RoHS-Ausnahmeinformatioenen	<a href="#">Ja</a>
China RoHS-Verordnung	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

### Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------