

MODERNISIERUNGSKIT FUNK IO



Das Somfy Komplett-paket für jede Rollladen-Einbausituation

- Ansteuerung des Antriebes per Funksteuerung (im Lieferumfang enthalten)
- Parallel anschließbar
- Festfrierschutz
- Hinderniserkennung
- Somfy Drive Control™
- Endlageneinstellung auto/fix
- Zwischenposition einstellbar
- Soft Start und Stop*
- Zwei Geschwindigkeiten*

Info: Abbildung für KIT 9/16 ähnlich (anderes Lager „3“)

TECHNISCHE DATEN

	Kit 15/17 (RS100)	Kit 10/17 (RS100)	Kit 9/16
Einsatzbereich Kunststoff:	7,5 qm	4 qm	5 qm
Einsatzbereich Alu:	5,5 qm	2,5 qm	3,5 qm
Einsatz in 8-Kant Welle:	ø 60	ø 60	ø 40
Nenn Drehmoment:	15 Nm	10 Nm	9 Nm
Nenn Drehzahl:	17 U/min.	17 U/min.	16 U/min.
Nennspannung:	230 V	230 V	230 V
Frequenz:	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennaufnahme:	80 W	55 W	110 W

PACKUNGSGEHALT

- 1 Smooove 1 io Pure Funk-Wandsender
- 2 Funk-Einsteckantrieb
- 3 Adapter und Mitnehmer für eine passgenaue Aufnahme des Antriebes in der 60er 8-Kant Welle / 40er 8-Kant-Welle**
- 4 Motorlager
- 5 Gegen-/Kugellager für besonders sicheren, reibungs- und geräuscharmen Lauf
- 6 Teleskopwalzenkapsel auftretende Längen Anpassungen der Rollladenwelle können bei Entfernen des Gurtbandes/Kugelgetriebes einfach und schnell durchgeführt werden
- 7 Clip-Verbinder für einfache, exakte Befestigung des Rollladenbehangs an der 60er 8-Kant Welle / Befestigungsfedern**
- 8 Schnellanschlussklemmen
- 9 3 m Kabel schwarz

DIE KITS

	Artikel-Nr.
Modernisierungskit Funk 9/16**	1 038 132
Modernisierungskit Funk 10/17*	1 038 131
Modernisierungskit Funk 15/17	1 039 943