

**Produktbezeichnung**

eNEXHO-NT

**Artikelnummer**

38902

**Hersteller**

ETHERMA

**Produktbeschreibung**

Funkbus-Zentralmodul, 868MHz, 230V

Das ETHERMA NEXHO NT ist das zentrale Funkbus-Modul, welches die Kommunikation aller Module und die Programmierung von Zonen, Wochenprogrammen und Szenarien ermöglicht. Es kann per Knopfdruck sehr einfach mit allen Modulen verbunden werden. Mit der NEXHO Software kann mittels Smartphone, Tablet oder PC die Raumtemperatur verändert, Jalousien geöffnet und geschlossen, Licht gedimmt und Programme bzw. Szenarien erschaffen werden. Brandmelder und Überschwemmungssensoren sorgen mit einer Alarmmeldung für die nötige Sicherheit. Kameras gewähren jederzeit einen Blick in das Kinderzimmer oder vor die Haustür. Die Kommunikation zwischen NEXHO NT, Smartphone, Tablet oder PC erfolgt durch die Verbindung zu einem handelsüblichen WLAN-Router. Ist der Router mit dem Internet verbunden, kann man bequem von der Ferne auf alle Module des Hauses zugreifen und diese verändern. 120 Zonen programmierbar, 250 Funkbus-Module oder LAVA-R pro Zone integrierbar. Systemvoraussetzung für Fernzugriff ist eine Internetverbindung, Adobe Air, Linux, Android oder Mac, Alarmmeldung, inkl. 50 cm Verbindungskabel RJ45, Nennspannung: 230 V, Leistungsaufnahme: 40 mA, Funkfrequenz: 868 MHz, 83x110x25 mm, CE konform.

**Technische Details**

<b>Bussystem KNX</b>	Nein	<b>Breite in Teilungseinheiten</b>	6
<b>Bussystem KNX-Funk</b>	Nein	<b>Anzahl der seriellen Schnittstellen</b>	0
<b>Bussystem Funkbus</b>	Ja	<b>Bemessungsspannung</b>	230 Volt
<b>Bussystem LON</b>	Nein	<b>Anzahl der integrierten Eingangskanäle</b>	1
<b>Bussystem Powernet</b>	Nein	<b>Anzahl der integrierten Ausgangskanäle</b>	0
<b>Andere Bussysteme</b>	sonstige		
<b>Montageart</b>	Aufputz		
<b>Mit Display</b>	Nein		
<b>Mit integriertem GSM-Modem</b>	Nein		
<b>Mit integrierter DCF-Uhr</b>	Nein		