

Siedle IQ HTS  
IQ HTS

210009625-00



## Produktbeschreibung

Haustelefon für die 1+n-Technik mit WLAN-Schnittstelle für die mobile Erweiterung durch die Siedle App.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen und Licht an der Innenstation und auf dem Smartphone mit der Siedle App.

Der Etagenruf steht zusätzlich auf dem Haustelefon zur Verfügung.

Leistungsmerkmale:

- 2,4 GHz WLAN Schnittstelle für die Siedle App
- Bluetooth 4.2 Schnittstelle für die Inbetriebnahme
- Parallelschaltung von einer weiteren Innenstation möglich
- Türöffner- und Lichttaste integriert
- Integrierte Mithörsperre
- Ruflautstärke bis max. 83 dB(A)
- Automatische Updatefunktion bei aktiver Internetverbindung
- Die Siedle App verhält sich für den Ruf wie ein parallel geschaltetes Innengerät

## Technische Daten

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Betriebsspannung:           | 12–30 V DC       |
| Betriebsstrom:              | max. 300 mA      |
| Umgebungstemperatur:        | +5 °C bis +40 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 91 x 201 x 48    |

## Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| IQ HTS              | Siedle IQ HTS       | Weiß           | D  | 210009625-00 |

## Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung        | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|----------------------------|----------------|----|--------------|
| HH 800-0            | Hörgerätekompatibler Hörer | Weiß           | E  | 200087165-00 |
| HT/NB 800-0 W       | Nachrüstblende Haustelefon | Weiß           | D  | 210008889-00 |
| NEO006.0-I-X-12     | Steckernetzteil            | Schwarz        | D  | 210010421-00 |
| PSM 1 12 24         | Netzgerät                  | Sonstiges      | D  | 210010340-00 |
| ZTS 800-01 W        | Tischzubehör Standard      | Weiß           | A  | 200044472-00 |



Siedle IQ HTS  
IQ HTS

210009625

Seite 2

## Ersatzteile


| Artikel-Bezeichnung      | Artikelbeschreibung      | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr.  |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----|--------------|
| HT 811/840/850/870-... W | Hörer mit Federzugschnur | Weiß           | E  | 200029573-00 |
| HTS 811-...              | Anschlussklemme          | Grau           | E  | 200029589-00 |
| IQ BTS/HTA/HTS           | Anschlussklemme          | Sonstiges      | E  | 210008887-00 |

Siedle IQ HTS

IQ HTS

210009625

Seite 3



## Zeichnungen / Montage





Siedle IQ HTS  
IQ HTS

210009625

Seite 4

---

## Weitere Dokumente

---

|                                 |                       |        |               |
|---------------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| Siedle IQ HTS                   | Produktinformation    | 957 kB | herunterladen |
| HTS 811-0 Haus-Telefon Standard | Produktinformation    | 777 kB | herunterladen |
| Siedle IQ HTS                   | Bedienungsanleitung   | 467 kB | herunterladen |
| IQ HTS                          | Konformitätserklärung | 1,2 MB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität      | Zusatzinformation     | 140 kB | herunterladen |