

# EBX 2920

9fach-Steckverbinder F, passend fuer EXR 29xx  
 und VWS 29xx



## Merkmale

- Zweifach-Abzweiger und Zweifach-Verteiler für das Sat-ZF-Verteilssystem (8 x Sat-ZF)
- Zur Signalverteilung in sehr großen Sat-ZF-Anlagen mit 9er-Multischalter-Kaskaden
- Für die Innenmontage
- Zweifach-Verteiler zum Verteilen der Stammleitungen auf zwei 9er-Multischalter-Kaskaden
- Neun Zweifach-Verteiler (8 x Sat-ZF u. 1 x terr. Bereich) in einem Gehäuse
- Fernspeise-tauglich über Eingang <-> Stamm-Ausgang (8 x Sat-ZF) und über Verteilerausgang horiz. low (Diodenentkopplung zum Stamm-Ausgang); Trennkondensatoren an den anderen Verteilerausgängen
- Kaskadierbar mit weiteren EBX 2920 oder EAX 2912

## Technische Daten

Typ	EBX 2920
Bestell-Nr.	20510022
Eingänge	1 x terrestrisch / 8 x Sat-ZF MHz
Frequenzbereich	5-862 / 950-2150 MHz
Durchgangsdämpfung (Eingang -> Stamm-Ausgang)	4,0 / 4,0 dB
Anschlussdämpfung (Eingang -> Abzweig-/Verteilerausgang)	4,0 / 4,0 dB
Entkopplung Abzweig-/Verteilerausgänge	25 / 30 dB
Entkopplung Stamm	- / 40 dB
Max. Fernspeisestrom pro Sat-Ebene	1000 mA
Anschlüsse	F-Connectoren
Abmessungen (B x H x T)	112 x 228 x 54,5 mm
Verpackungseinheit/Gewicht	1 (10)/0,6 St./kg