Universal-Steuer- und Sicherheits- bzw. Trenntransformator

STU 100/2x115



Vorteile

Universelle Eingangsspannungen 210 bis 540 Vac

Sehr gutes Einschaltverhalten durch verringerte Einschaltströme

Hohe Leistungsdichte durch ein kompaktes Konstruktionskonzept

Sehr guter Korrosionsschutz und geringe Geräuschentwicklung durch BLOCK IMPEX Vakuumimprägnierung

Berührungsgeschützte Anschlussklemmen nach UVV BGV A3

Einfache Befestigung durch robuste Metallfußplatte mit Langlöchern


Anwendungen

Als Steuertransformator zur elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Durch die Konstruktion ist der Transformator zur Versorgung von Steuerungen entsprechend EN 60204 ausgelegt.

Als Trenntransformator zur sicheren elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Der Transformator kann für den Aufbau der Schutzmaßnahme Schutztrennung entsprechend VDE 0100 eingesetzt werden.

Als Sicherheitstransformator zur sicheren elektrischen Trennung der Einund Ausgangsseite. Durch die Begrenzung der Ausgangsspannung ist der Transformator für den Aufbau von SELV sowie PELV Stromkreisen geeignet.

Prinzipschaltbild



Normen

Trenntransformator nach: VDE 0570 Teil 2-4, DIN EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, IEC 61558-2-4, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66

Zulassungen







VDE. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 No.66





Universal-Steuer- und Sicherheits- bzw. Trenntransformator **STU 100/2x115**

	Тур	STU 100/2x115
ւ+	Eingangsdaten	
Elektrische Daten		210 Vac/230 Vac/250 Vac/
	Bemessungseingangsspannung	380 Vac/400 Vac/420 Vac/ 440 Vac/460 Vac/480 Vac/
		500 Vac/520 Vac/540 Vac
	Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
	Ausgangsdaten	
	Bemessungsausgangsspannung	2 x 115 Vac
	Bemessungsleistung VDE (DB cos phi=1)	100 VA
	Bemessungsleistung VDE (KB cos phi=0.5)	225 VA
	Leerlaufspannung (ca. x Faktor)	1,10
	UL Derating	-
	Wirkungsgrad	86,0 %
	Normen	
	Klassifizierung	
	Zulassungen	
	Approbationen	cURus, VDE
	Umwelt	
	Umgebungstemperatur max.	40 °C
	Kühlungsart	Selbstkühlung
	Sicherheit und Schutz	3
	Bauart	offen
	Isolierstoffklasse	VDE=B, UL=class 105
	Schutzart	IP 00
	Schutzklasse (vorbereitet)	I
	Kurzschlussfestigkeit	nicht kurzschlussfest
	PRI Absicherungsempf. d. Schutzschalter	rs mit Auslösekennlinie typ. 20 x Inenn
	bez. auf den Einstellwert)	71
	Einstellbereich 230 ±20 Vac	0,40 - 0,63 A
	Einstellwert 230 ±20 Vac	0,53 A
	Einstellbereich 400 ±20 Vac	0,25 - 0,40 A
	Einstellwert 400 ±20 Vac	0,31 A
	Einstellbereich 460 ±20 Vac	0,25 - 0,40 A
	Einstellwert 460 ±20 Vac	0,27 A
	Einstellbereich 520 ±20 Vac	0,16 - 0,25 A
	Einstellwert 520 ±20 Vac	0,24 A
	Bestelldaten	
	Bestellnummer	STU 100/2x115

