

LTE-ZUBEHÖRPAKET E3BLTE1

FÜR WALLBOXEN eMH2 / eMH3 UND EXTERNE STEUERZENTRALEN 1V0001 / 1V0002

Mit diesem Zubehörpaket kann eine drahtlose Verbindung zwischen einer Controller-Wallbox vom Typ eMH2 / eMH3 oder einer externen Steuerzentrale 1V0001 / 1V0002 und einem Backend nachgerüstet werden. Nach dem Einbau sorgt das E3BLTE1 über den Mobilfunkstandard LTE für eine optimale Verbindung zu einem Backend. Das Zubehörpaket enthält neben dem LTE-USB-Stick zum Einbau einer Micro-SIM-Karte eine LTE-Glasklebeantenne.



Allgemeines

| | |
|--------------------------|---|
| Fabrikat | LTE-Zubehörpaket zum Einbau in die Wallbox eMH2 / eMH3 und Steuerzentrale 1V0001 / 1V0002 |
| Produktnummer | E3BLTE1 |
| EAN-Nummer | 4011721182872 |
| Statistische Warennummer | 85176200 |
| Verpackungseinheit (VPE) | 1 Stück |
| Lieferumfang | LTE-USB-Stick, LTE-Glasklebeantenne, Montagematerial, Downloadhinweis |

Produktdetails

| | |
|-----------------------------------|---|
| Bauart | LTE-Stick zum Einsetzen einer Micro-SIM-Karte (3ff), mit USB-A-Stecker und Anschluss für LTE-Glasklebeantenne |
| Anschluss | LTE-USB-Stick: über USB-A-Port des SBC; Antenne: seitlicher Buchse am LTE-USB-Stick |
| Mobilfunkstandard | LTE (Long Term Evolution) |
| Datenübertragungsrate | max. 150 Mbps (Download) |
| Material | Kunststoff |
| Abmessungen USB-LTE-Stick (HxBxT) | 88 x 27,4 x 11,5 mm |
| Abmessungen Verpackung (HxBxT) | 275 x 155 x 135 mm |
| Gewicht netto | ca. 0,04 kg |
| Gewicht brutto | ca. 0,11 kg |

Änderungen vorbehalten: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.