


LIMAS Air FM MK

[Artikelnummer : 90547 9002]

Allgemeine Produktbeschreibung

Funksteuerungselement zum Steuern von DIMD-Leuchten über den FastConnect Leuchtenanschluss. Jede DIMD-Leuchte kann zu einer Casambi Funkleuchte und damit zu einer intelligenter Leuchte erweitert werden. Eine LIMAS Air Beleuchtungsanlage kann aus bis zu 250 Leuchten bestehen und bietet Funktionen wie: Dimmen, Regeln -tageslichtabhängig, Anwesenheitserkennung, uhrzeitspezifische Szenen uvm. Der modulare Aufbau und die kompakte Bauform ermöglicht eine spätere Nachrüstung. Das Funkmodul ist mit einer Leitung (1m) und einer 5-poligen Buchse zum Anschluss an die Leuchte und einem 5-Pol Stecker zum Anschluss der Spannungsversorgung ausgestattet; es ist zukunftssicher und durch plug-and-play nachrüstbar. Das zwischen den Leuchten automatisch aufgebaute, drahtlose Mesh-Netzwerk zeichnet sich durch eine hohe Reichweite und sehr zuverlässige Verbindung aus. Das System wird über Bluetooth mit einer kostenlosen App mittels Android- / iOS-Gerät konfiguriert. Zum Betrieb ist kein Gateway und keine Internet-/Cloudanbindung notwendig, optional jedoch möglich. Bestandsanlagen mit 3-Adrigen Verkabelung können beibehalten werden, es ist keine zusätzliche Verkabelung notwendig.



Allgemeine Produktvorteile

- für weitere Fragen und detailliertere Informationen wenden sie sich bitte an: smartlighting@schuch.de

LIMAS Air FM MK

[Artikelnummer : 90547 9002]

Technische Daten

Abmessung / Gewicht

Länge:	170,00 mm
Breite/Durchmesser:	49,00 mm
Höhe:	51,00 mm
Gewicht:	0,37 kg
EAN/GTIN:	4041254369044

LIMAS Air FM MK

[Artikelnummer : 90547 9002]

Optionales Zubehör/Ersatzteile